
付属品



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈　〉は個数です。


□リモコン……〈1〉 □単3形乾電池……〈2〉 （☞ 14ページ） （品番：EUR7629Z40）	□F型接栓……〈各1〉 （VHF/UHFアンテナ用） （☞ 62ページ） （4C用） （5C用） （品番：TJSD00901（4C用） TJSD00401（5C用））	□Ir（アイアール）システムケーブル……〈1〉 □両面テープ……〈1〉 （☞ 92ページ） （品番：TNQX016）
□B-CAS（ビー キャス）カード……〈1〉 （☞ 64ページ） 表面　裏面	□モジュラーケーブル……〈1〉 （10m）（☞ 65ページ） （品番：TSXF168）	□モジュラー分配器……〈1〉 （2分配用）（☞ 65ページ） （品番：TJSX03004）
□ワンポイントガイド……〈1〉 □取扱説明書「テレビ編」（本書）……〈1〉 □取扱説明書「T navi（ティー ナビ）編」……〈1〉		

●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。（上記品番と実物の品番が異なる場合があります。）
●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。（サービスルート扱い）


愛情点検 **長年ご使用のテレビの点検を!** テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような症状はありませんか		ご使用中止	
	●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がする。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。		故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。



ちょっとした心づかいでテレビの安全



便利メモ おぼえのため記入されると便利です。	お買い上げ日	年　月　日	品　番	TH-22LX30
	販売店名	☎（　）　ー	お客様ご相談窓口 ☎（　）　ー	


ID番号	60ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。	カードID（B-CASカード番号） デコーダーID

松下電器産業株式会社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒567ー0026　大阪府茨木市松下町1番1号

S0504-0

Panasonic　地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ　取扱説明書（テレビ編）

Panasonic



取扱説明書（テレビ編）

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-22LX30（22V型）



このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

G-GUIDE®　SD™

保証書別添付

●取扱説明書（「テレビ編」と「ワンポイントガイド」、「Tnavi編」）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（8〜11ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


上手に使って上手に節電

TQBA0406

上手にお使いいただくために

テレビを見る
☞ 16ページ

まず、「放送切換」ボタンを押して、放送を選択してから、チャンネルを選びます。



番組表から見る
☞ 22ページ


まず、「番組表」ボタンを押して、「放送切換」ボタンで放送を選択します。



地上アナログ放送の番組表を見るにも、衛星アンテナの接続が必要です。


番組表から録画予約する
☞ 26、30ページ

番組表から、録画したい番組を選んで予約ができます。



録画のためにIrシステムで接続する
☞ 26、92ページ

Irシステムケーブル(付属)で、ビデオやDVDレコーダーに録画ができます。



(録画機器によりリモコン受光部の位置は異なります)

Tナビ機能について
☞ T navi編


インターネットを利用して、生活情報などを入手できます。



ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

デジタル放送の録画は
☞ 27、116ページ

CPRM対応のディスクとDVDレコーダーの組み合わせで、「1回のみ録画可能」です。



アナログのVHSビデオでは、従来通り録画可能です。

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

設置時のご注意

デジタル放送を見るためには
☞ 64ページ

B-CASカードの挿入が必要です。




設置について

■本機(テレビスタンド付)の設置



ローボードや棚、ラックなどに設置した後でも左右方向に20°、上下方向に15°まで角度を変えられます。

●見やすい角度に合わせてお使いください。




お願い

●テレビスタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続コードが断線しないように、余裕をもって配線してください。

設置オプションについて (別売品)

お客様のご希望の設置スタイルに合わせて、以下の中からお選びいただけます。
本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具)




テレビの設置場所が目線より高くなる場合、角度を上向き5°、垂直、下向き10°まで、お好みの角度に変えられ、見やすい位置に設置できます。

品　番

TY-WK22LR1

<本体背面>



専用壁掛け金具
取付用ねじ穴

お願い

●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
●本機に専用壁掛け金具(別売)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。
●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。


お知らせ


●記載の品番は2004年7月現在のものです。

■配線処理について

本体背面のクランパーを使ってアンテナ線、接続コードを束ねてください。
(右側:電源コード用、左側:アンテナ線と接続コード用)

<本体背面>





クランパーの上部を指で押さえながら、
先端部を手前に引いて、フックを外します。

お知らせ


●画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは一緒に束ねないでください。

もくじ

まず ご確認ください

すぐ 使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか？
（☞62～99ページ）




テレビを見る

番組を探す

録画予約する

もっと 使いこなしたいとき



お好みに調整する

いろいろな放送を楽しむ

いろいろな情報を見る

必ず ご使用の前に接続・設定を

もし 必要なとき



接続・設定（アンテナ、B-CASカードなど）

接続・設定（ビデオなどの外部機器）

必要なとき

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、
次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
⊘	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 警告


異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて
販売店に修理をご依頼ください。

■故障（画面が映らない、音が出ないなど）や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く!



電源プラグを抜く




煙が出なくなるのを確認して
修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険です
から、おやめください。

■内部に異物や水などの液体が入ったり、テレビを落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く!



電源プラグを抜く



■壁かけ工事は、工事専門業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、けがの原因となります。

指定の取り付け金具をご使用ください。

■上に水などの液体の入った容器を置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

（花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの液体の入った容器）

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。


⚠ 警告

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止



傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しないでください



禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱により火災の原因となります。

■電源プラグにほこりがたまらないよう、定期的に掃除をしてください






湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込んでください






差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

	高圧注意
	サービスマン以外の方は、裏ぶたをあけないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

■異物を入れないでください



禁止

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

●特にお子様にはご注意ください。

■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かないでください



禁止

誤って飲み込む恐れがあります。




●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビには触れないでください



接触禁止




感電の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

■ぬらしたりしないでください



火災・感電の原因となります。

■風呂場、シャワー室では使用しないでください



火災・感電の原因となります。


■不安定な場所に置かないでください



ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。


⚠ 注意

■テレビの通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。
- ●壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒しし、逆さまにしないでください。

■長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください



コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

■テレビにぶらさがったり、脚立を立てかけるなどしないでください




落下してけがの原因となることがあります。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となることがあります。

■上に重い物を置かないでください



倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。


■持ち運ぶときは、衝撃を与えないでください



テレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

■液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください




ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

■移動させる場合は、接続線をはずしてください




コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。
- ●電源プラグやアンテナ線、電話線、機器間の接続線をはずしたことを確認のうえ、行ってください。
- ●テレビに衝撃を与えないでください。

■テレビに乗ったり、ぶらさがったりしないでください



倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
- ●特に、小さなお子様にはご注意ください。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


■電池を入れるときには、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。
間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

■1年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。
なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください






感電の原因となることがあります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。
- ●送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- ●BS・CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいのでしっかり取り付けてください。

本機で楽しめる放送


B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

地上デジタル




●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。
高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。（2004年7月現在）

BSデジタル



●放送衛星（Broadcasting Satellite）（ブロードキャスティング・サテライト）を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。
BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOW（ワウワウ）などの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。
●本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

110度CSデジタル



●通信衛星（Communication Satellite）（コミュニケーション・サテライト）を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。
●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー！110」への加入申し込みと契約が必要です。
「スカパー！110」にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。


お問い合わせ先

●「スカパー！110」カスタマーセンター
0570−012−110（ナビダイヤル）（携帯電話・PHSのかたは**045−339−0002**）
受付時間 10：00 〜20：00（年中無休）
●「スカパー！110」公式ホームページ **http://www.skyperfectv110.jp/**

地上アナログ

●従来からのVHF／UHF放送のことです。（2004年7月現在）
※地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
●本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送（字幕）は、ご覧いただけません。

●BSアナログのWOWOW（ワウワウ）はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー！」は「スカパー！110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。（放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください）



デジタル放送のサービスについて

●デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送	ラジオ放送	データ放送
 従来からのテレビ放送です。	 静止画など 音楽など 音声を主とした放送です。	 テレビ放送が出ることもあります お住まいの地域の生活情報やクイズなどの放送です。（天気予報やニュースなど）

●リモコンの［サービス切換］を押すたびに、切り換わります。　テレビ → ラジオ → データ
（そのサービスで前回選んでいたチャンネルになります）
さらに放送の種類（地上D、BS、CS1、CS2）ごとに、サービスを記憶しています。

●番組表を表示しているときに、［サービス切換］を押して、表示範囲を「すべて」「お好み」「テレビ」「ラジオ」「データ」に変更することができます。（「お好み」については☞17、77ページ）

●番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、［d］（データ）の操作は不要です。
BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」など（☞17ページ）を独立データ放送といいます。


●テレビ放送から［d］（データ）を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。（☞52ページ）
●ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。
（2004年7月現在）

この取扱説明書での表記について

●この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

●実際のテレビ画面ではメニュー表示の項目が、灰色表示されるものは、設定が有効になりません。

例




画面上では灰色表示

予約設定のメニューで、地上アナログ放送のときは、「信号設定」は、灰色表示になります。（本取扱説明書では灰色表示にしていません）

●数値入力時などのリモコンボタン

リモコンボタン	入力される数字（表示内容）
［1］〜［9］	1〜9
［10］	0
［11］	＊
［12］	＃（1文字を消去する）


例



［1］ 〜 ［10］。
「0」が入力されます

●本機をお使いになる上でのご留意事項は（☞116ページ）

各部のはたらき リモコン




お知らせ

●放送切換ボタンは、数字や文字入力時にチャンネルボタンを押したときも点滅します。


お願い


●リモコンに液状のものをかけないでください。
●リモコンを落とさないでください。
●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
●本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

本体（前面・背面）



テレビ放送を見る





■リモコンで電源が入らないときに押す

放送や入力を切り換える

音量を調整する

チャンネルを選ぶ

リモコン受光部

チャンネルを選局する前に まず、放送を選ぶ

放送切換ボタン

- アナログ **地上アナログ（地上A）放送**（従来のVHF／UHF放送）
- デジタル **地上デジタル（地上D）放送**
- BS **BSデジタル放送**
- CS 1/2 **110度CSデジタル放送**（スカパー！110）（押すたびにCS1とCS2が切り換わる）

●押すと点滅します。


ボタンで選局する

1 あ@. ～ 12 改行

●押すと放送切換ボタンが点滅します。

順送りで選局する

∧ チャンネル ∨



音量を調整する

お知らせ

- ●リモコンのボタン番号（1～12）で選局するチャンネルを変更するには（☞74～79ページ）
- ●順送りで選局するチャンネルを変更するには（☞48ページ）
- ●番組表から選局するときは…（☞22ページ）
- ●本体の放送／入力切換ボタンを押したときは、地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→ビデオ1…と切り換わります。

■地上デジタルで、枝番（☞70ページ）の異なる放送の選局

（1）テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
（2）枝番選局を選び決定する
（3）表示された放送局リストから選び決定する

- ●同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に、枝番号が表示されます。
- ●（3）で、チャンネル番号入力ボタンを押すと、現在選択中の枝番の放送局に、チェックマークがつき、3桁チャンネル番号入力時には、その放送局が選択されます。（☞19ページ）

3桁チャンネル番号を入力して選局する（デジタル放送時）

1 チャンネル番号入力

- ●押すたびに入力対象の放送が切り換わります。
- ●CS1とCS2はCSで入力します。（CS1とCS2は重ならないように割り当てられています）

2 例：「101」チャンネルを選ぶとき

1 あ@. 10 記号。 1 あ@.

5秒以内　5秒以内

●チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは、前回選んだボタンが点滅します。

お好みで選局する（デジタル放送時）

1 お好み選局表を出す

お好み選局

- ●押すたびに次のページへ（3ページ構成）
- ●3秒以上押すと設定へ（☞77ページ）

2 表から選び、決定する

お好み選局 1／3ページ BS		
①101 LOGO	②102 LOGO	③103 LOGO
④141 LOGO	⑤151 LOGO	⑥161 LOGO
⑦171 LOGO	⑧181 LOGO	⑨191 LOGO
⑩200 LOGO	⑪700 LOGO	⑫701 LOGO
①～⑫ 選局		

●1～12を押しても選局できます。

お知らせ

●お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。（☞77ページ）

■リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局（工場出荷時）

●放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。

●BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK ハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	700	NHK データ1（データ放送の画面になります）
12	701	NHK データ2（データ放送の画面になります）

●お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。

●CS1（スカパー！110）

番号	チャンネル	放送局名
1	001	プロモCH
2	999	生活スタイルTV
3	963	ハローTivi！
4	011	CS日本
5	055	ep055チャンネル
6	900	おー当たりch
7	700	Sound Terior
8		
9	090	
10		
11		
12		


●CS2（スカパー！110）

番号	チャンネル	放送局名
1	100	プロモCH
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	128	
5	250	アクティブ!スポーツチャンネル
6	160	C-TBSウェルカムチャンネル
7	170	
8	182	フジテレビ739
9	194	AQステーション
10	190	TAKARAZUKA SKY STAGE
11	135	
12		

（2004年3月現在）

ビデオやゲームなどを楽しむ

画面表示／便利機能




■リモコンで電源が入らないときに押す

音量を調整する

放送や入力を切り換える

リモコン受光部



ビデオデッキやテレビゲームなどをつなぐ
（☞ 90～99ページ）

電源を入れる


ビデオやDVD、ゲームなどを楽しむ

1 入力を切り換える

入力切換



●押すたびに入力が切り換わる。（接続している入力のみ表示したいとき ☞ 97ページ）



2 ビデオデッキなど、**接続している機器を操作する**

選択／決定ボタン



音量を調整する

お知らせ

●入力切換ボタンを押したときの表示は、接続に合わせて書き換えることができます。（☞ 95ページ）
●本体の放送／入力切換ボタンを押したときは、地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→ビデオ1…と切り換わります。

見ている番組のタイトルなどを表示する

画面表示

番組を見ているときに…

「画面表示」を押す

画面表示




●放送の種類
地上A：地上アナログ放送（従来のVHF／UHF放送）
地上D：地上デジタル放送
BS：BSデジタル放送
CS1／CS2：110度CSデジタル放送（スカパー！110）

●読んでいない放送メールがあるときに ✉ を表示（☞ 58ページ）

●① ～ ⑫ リモコンのチャンネル番号1～12に割り当てられているときに表示。それ以外のときは空白

●放送のチャンネル番号
3桁チャンネル番号（デジタル放送）
枝番（−1など）が表示される場合もあります。
チャンネル番号（アナログ放送）
アナログ放送のときは
・ステレオ音声のとき…黄色
・二重音声のとき…赤色
・モノラル音声のとき…緑色



●番組についての情報（タイトル、開始・終了時刻）

●現在時刻（デジタル放送から自動で取得されます）

●画面モード（☞ 38ページ）

●次の番組の紹介（その番組の開始3分前から表示）

●オフタイマー残り時間〈分〉（設定時のみ表示）（☞ 20ページ）

●消費電力（標準／減）（☞ 44ページ）

■数秒で、放送とチャンネル番号などの小さな表示になります。
■画面表示を消すとき➡ 数回押す。

操作中の画面からワンタッチで機能を呼び出す

便利機能

1 「便利機能」を押す

便利機能



●地上デジタル視聴中で枝番放送があるときの表示例


視聴制限一時解除
データ放送表示オフ
信号切換
アンテナレベル
枝番選局

●Tナビ使用中の表示例

お好みページ追加
お好みページ
データを保存
保存データを見る

●タイトルに「便利機能」が表示される場合があります。

2 項目を選び、決定する



●枝番選局を選んだときの表示例

枝番選局 101	枝番切換 CH切換 選局 戻る
101	放送局名○○○○○○
101-1	放送局名○○○○○○

●便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する機能が変わります。呼び出せる機能が無い場合は何も表示しません。（地上アナログ放送時など）


番組内容／オフタイマー

見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る

番組内容

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに…

「番組内容」を押す



●番組の特徴を表すアイコン（☞ 106ページ）
●番組のタイトル
●番組の内容

■アイコンで表示している番組の詳しい内容（属性など）を見たいときは

➡ 赤 （赤ボタン）を押す。


● 青 （青ボタン）で番組の内容に戻る。

（確認したら 戻る を押す）


タイマーで
自動的に
電源を切る

オフタイマー

電源を切りたい時間（○○分後）を選ぶ



●押すたびに切り換わる。



●電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。
●「0」分を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を知りたいときは



（☞ 19ページ）

番組単位で購入できる **有料番組を見る**（ペイ・パー・ビュー）／番組内の映像を **切り換える**

番組の内容表示や有料番組など

●衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。
●有料番組を見るには、放送会社との契約と電話回線の接続（☞ 65ページ）が必要です。


番組単位で購入できる有料番組を見る

PPV（ペイ・パー・ビュー）

●番組単位で購入できる有料の番組を視聴・録画するには、放送会社と PPV（ペイ・パー・ビュー）の契約と画面上での購入操作が必要です。

1 番組単位で購入できる有料の番組を選局したとき（番組によっては、プレビューが表示される）


決定ボタンを押す




●プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

2 **項目を選び、決定する**







購入金額

●番組により、選べる項目が変わります。

購入する	番組を購入したことになり視聴できます。「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。
購入しない	番組を購入しません。
視聴購入	（料金を払うと視聴できるときのみ表示）視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。
録画購入	（料金を払うと録画できるときのみ表示）視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。

お知らせ

●「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をすることはできません。
●購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。

デジタル放送を
見ているときに
番組内の映像を切り換える


① **「便利機能」を押す**
② **「信号切換」を選び決定する**
③ **「マルチビュー」または「映像」を選び設定する**

お知らせ

●マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像や音声のある放送ですが 2004年7月現在行われておりません。（☞ 33ページ）
●信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。
●マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。
●切り換えた映像が有料の場合もあります。

番組表から見る

地上アナログ放送の番組表をご覧になるにも、衛星アンテナの接続が必要です。
（従来のVHF／UHF放送）



最新の番組表を利用して…


■最新の番組表をお使いになるために…
テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。

選択／決定ボタン
青、赤、緑、黄ボタン（番組表を見ているとき）
番組表
放送切換ボタン
サービス切換


1 「番組表」を押す





2 見たい放送を選ぶ



3 番組表から、見たい番組を選び、決定する

①





②


例：選んでいる番組が黄色になる

●デジタル放送時は サービス切換 を押して、番組表の表示範囲を「テレビ」「ラジオ」「データ」（☞ 13ページ）、「お好み」（☞ 77ページ）に設定できます。

4 番組内容と選択ボタンが表示される



「予約する」か「今すぐ見る」を選ぶ

番組の内容を紹介

（右ページの選択へ続く ☞）

お知らせ

●本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
→リモコンで電源を「切」または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。
（2004年7月現在）

今、放送中の番組を見る　今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定する








➡ **選んだ番組が映る**

放送予定の番組を見る　見るだけ予約

●電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、予約番組は映りません。

① 「予約する」を選び、決定する








② 「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ








③ 「予約する」を選び、決定する







●テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に切り換わります。（Tナビ中を除く）
●詳細な設定については（☞ 32、33ページ）

番組表の見かた

放送の種類　日付　ホストチャンネルインフォメーション（放送局からのお知らせ）　テキスト（文字）広告

デジタル放送から取得された現在時刻
前に見ていた画面
映像などによるパネル広告
●選ぶと、詳細を表示。
●パネル広告を選んだときに、番組情報があると、予約設定ができます。
●Gガイドのロゴと広告は表示されない場合があります。

選択中の番組の紹介
リモコンのチャンネルボタン番号
放送のチャンネル番号
選択中の番組

番組表から予約された番組
青色：見るだけ　赤色：録画

赤線部分には、短い番組が存在します。
カーソルを合わせると番組を表示します。

■別の放送の番組表を見たいとき
➡ アナログ デジタル BS CS1/2 で切り換える。

■別の日の放送の番組表を見たいとき
➡ 青（青ボタン）で前日、赤（赤ボタン）で翌日の番組表を表示。

■番組表を拡大、縮小したいとき
➡ 緑（緑ボタン）で拡大（⊕）、黄（黄ボタン）で縮小（⊖）。

●番組表の表示中にチャンネル番号入力ボタンやお好み選局ボタンでチャンネルを指定すると、そのチャンネル付近の番組表が表示されます。

お知らせ

●番組表の自動受信について
番組表は、BSデジタル放送のGガイドおよびデジタル放送電波のすきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を見ている間に自動受信します。

●地上アナログ放送の番組表について
●BSデジタル放送のGガイドでの配信になりますので、**必ず衛星アンテナが必要です。**次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。（☞ 80ページ）
●Gガイド地域設定（☞ 80ページ）の地域に登録されていない放送局は、実際には放送を見ることができても番組表には表示されません。


●地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、便利機能ボタンを押し「番組データ取得」を選んで決定ボタンを押すと表示されます。（受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。）

お好みの番組を探す



お好みの映画やスポーツ番組などを探す

- 地上アナログ放送の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。
- 本機は放送局から送られてきた番組データに基づいて番組を探しています。そのために、実際の放送で該当する項目が含まれている番組があっても、「番組ナビ」で探した結果に現れないことがあります。例：「○○屋さんま」で検索した結果以外にも、「○○屋さんま」が登場する番組があります。



1 「番組ナビ」を押す



2 「番組を探す」を選び、決定する



①
- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報

②

3 探す項目を選び、決定する

①
- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報

②
- 番組表で
- 今放送中から
- ジャンル別に
- キーワードで
- 人名で

- 「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。（☞ 22ページ）

（右ページの選択へ続く ☞）

お知らせ

- 番組内容で探す場合は、便利機能 を押すと、表示させる範囲を変更できます。

表示内容	すべて
表示ＣＨ	全ＣＨ

「すべて」「お好み」「テレビ」「ラジオ」「データ」

「全CH」「地上A」「地上D」「BS」「CS1」「CS2」

「表示内容」は サービス切換 を押しても変更できます。
「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更できます。

- 番組データの取得は、リモコンで電源「切」または地上アナログ放送を受信時などに、行われます。最大約4時間かかります。（2004年7月現在）

今の時間帯で放送されている番組から探す **今放送中から**

裏番組から番組を選び、決定する





- 探す範囲（デジタル放送時のみ表示）便利機能ボタンを押して表示する範囲を「すべて」「テレビ」「ラジオ」「データ」「お好み」に設定できます。

選んだ番組が映る


■別の放送の裏番組を見たいとき
➡ アナログ デジタル BS CS 1/2 で切り換える。

- 地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。
- 地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。

番組内容で探す（「ジャンル」「カテゴリー」「キーワード」「人名」の項目は、一定ではありません）

映画やスポーツなどジャンルで探す **ジャンル別に**

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する



メインジャンル：映画、ドラマ、スポーツ、音楽、バラエティ、情報・ワイドショー、ニュース・報道、アニメ・漫画、ドキュメンタリー・教養、劇場・公演、趣味・教育、福祉

サブジャンル：すべて、スポーツニュース、野球、サッカー、ゴルフ、テニス、バスケットボール、ラグビー／アメフト、ボクシング、プロレス、相撲・格闘技、国際大会

「芸能」などのキーワードで探す **キーワードで**

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定する



カテゴリー：セレクション、芸能、社会、スポーツ、政治、国際、ファッション、健康、トラベル、ためになる、その他、今月のキーワード

キーワード：キーワード１〜キーワード１２

出演者で探す **人名で**

カテゴリー、読みの最初、人名の順に選択、決定をくり返す



カテゴリー：すべて、俳優、歌手、アイドル、タレント、スポーツ選手、解説者、アナウンサー、映画監督、学者、政治家、その他

読みの最初：あ〜お、か〜こ、さ〜そ、た〜と、な〜の、は〜ほ、ま〜も、や〜よ、ら〜ろ、わをん、その他

名前：○○○○


検索結果から…

番組を選び、決定する

条件に合った当日の全番組を表示。
- 別の日の番組を探すときは（前日：青ボタン、翌日：赤ボタン）
- 便利機能ボタンを押すと、表示させる範囲を変更できます。（☞ 左ページのお知らせ）

例：ジャンル検索の結果


番組データ取得状況の目安
- 検索結果は、各放送の番組データの取得状況によって変わります。



選んだ番組の内容を表示

- 番組を見たいときは（☞ 22ページ手順4）
- 番組を録画したいときは（☞ 30ページ手順3）

録画予約について



録画の方法

■番組表から予約する

●番組表で選んで予約できます。
（番組表は最大8日分が表示されます）
●まず、[番組表]を押す。（☞22ページ）

■日時指定で予約する場合は

（プログラム予約）
●1週間以上先の番組予約もできます。
●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。
●まず、[番組ナビ]を押す。（☞34ページ）

お知らせ

●当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。


お使いいただける録画機器の種類

録画機器の種類	録画の方法		特長
当社製のDVDレコーダーやビデオデッキ ※1：対象の製品は下記	Irシステムで接続	**「タイマー予約」** ☞**28ページ**	●番組表から録画機器の録画予約の設定ができます。
当社製または他社製のDVDレコーダーやビデオデッキ ※2：対象のメーカーは下記	Irシステムで接続	**「連動予約」** ☞**28ページ** **（デジタル放送のみ）**	●番組表から録画予約ができます。 ●番組の放送時間変更に追従の設定ができます。（☞33ページ） ●予約開始の数分前まで、録画機器を自由に使えます。
上記以外の録画機器	**Irシステムで接続しないときの予約** ☞**29ページ** **（デジタル放送のみ）**		●番組表から本機の録画予約ができます。 ●録画機器でも予約設定が必要です。

※1：1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー
（NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く）
※2：当社、ビクター、東芝、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキ、および当社、パイオニアのDVDレコーダー（一部使用できない製品もあります）

本機から録画するためにIrシステムで接続する

●**接続の詳細は ☞ 92ページ**




録画についてのご注意事項

録画予約を行ったときは	●本機の本体の電源を「切」にしないでください。録画予約が実行されません。電源はリモコンで「切」にしてください。（地上アナログ放送のタイマー予約を除く）
録画予約を行うとき	●放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで数10秒の時間が必要です。（当社製品での一例） ●ビデオデッキ：約15秒 ●ハードディスクビデオレコーダー：約30秒 ●DVDレコーダー：約90秒 ●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。（☞50ページ） ●予約の日時、入力（チャンネル）など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。（例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど）
録画中のテレビ画面	●デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送のチャンネルのみご覧いただけます。
デジタル放送の録画	●デジタル放送には、原則として**「1回だけ録画可能」のコピー制御信号**が加えられ、DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およびディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。 ●当社製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。 ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまでどおりに録画可能です。（☞116ページ）
ハイビジョン放送の録画	●地上アナログ放送と同等の画質となります。
地上アナログ放送の録画	●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには録画できません。（録画機器の内蔵チューナーで予約設定してください。）
有料番組の録画	●予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。（☞21ページ）

●録画時間が重なったときの動作などは（☞32ページ）
●録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

録画予約について（つづき）



「タイマー予約」をするとき　※Irシステムの接続が必要です

Irシステム端子から
予約操作時に
タイマー予約の情報

モニター出力端子から
予約時刻になると
映像、音声信号（デジタル放送時）

地上アナログ用アンテナ
※必ず録画機器側にも接続。

録画機器
（ビデオデッキや
DVDレコーダーなど）

映像、音声信号
（地上アナログ
放送時）

	〈本機側の操作など〉	〈録画機器側の操作の一例〉
番組の予約操作	●**テレビ画面の番組表で、録画したい番組を選ぶ** ●**30ページ「タイマー予約」の操作を行う**	**リモコンで電源を入れ、テープやディスクを入れる**
予約操作が終わると	**Irシステムで、予約設定情報が送られる**	**本機で設定した、タイマー予約状態になる** （ご確認ください）
予約時刻になると	デジタル放送時…**本機から予約した番組の映像と音声が出力されて、録画が実行される** アナログ放送時…**録画機器の内蔵チューナーが使用されて、録画が実行される**	

●深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また24時間以上の録画はできません。デジタル放送では、このような場合は連動予約で録画が可能です。

「連動予約」をするとき（デジタル放送のみ）※Irシステムの接続が必要です

Irシステム端子から
予約時刻になると
電源「入」、録画開始、終了

モニター出力端子から
予約時刻になると
映像、音声信号

録画機器
（ビデオデッキや
DVDレコーダーなど）

	〈本機側の操作など〉	〈録画機器側の操作の一例〉
番組の予約操作	●**テレビ画面の番組表で録画したい番組を選ぶ** ●**30ページ「連動予約」の操作を行う**	予約実行開始の2分前までに… ●**テープやディスクを入れる** ●**本機から接続した外部入力に切り換える** ●**録画モードを設定する** ●**録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る** （切らないと、録画開始できません）
予約時刻になると	●**Irシステムで電源「入／切」と録画開始信号が送られる**（終了時刻に停止信号が送られる） ●**予約した番組の映像と音声が出力される**	**電源が入り、録画が実行される** （終了時刻に電源が切れる）

Irシステムで接続しないときの予約（デジタル放送のみ）


モニター出力端子から
予約時刻になると
映像、音声信号

録画機器
（ビデオデッキや
DVDレコーダーなど）

	〈本機側の操作など〉	〈録画機器側の操作の一例〉
番組の予約操作	●**テレビ画面の番組表で、録画したい番組を選ぶ** ●**30ページ「上記以外の機器で録画する」の操作を行う**	●**テープやディスクを入れる** ●**本機から接続した外部入力に切り換える** ●**録画モードを設定する** ●**録画開始、終了時刻を設定し、予約する**
予約時刻になると	**予約した番組の映像と音声が出力される**	**録画が実行される**

●当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

番組表から録画予約する




まず
- **機器の接続はお済みですか？**
  （☞ 90ページ）
- **操作の全体手順は「録画予約について」**
  （☞ 28ページ）
  をご覧ください。



1 「番組表」を押す



2 番組表から、予約したい番組を選び、決定する


①


②

番組表
（☞ 22ページ）


例：選んでいる番組が黄色になる

3 「予約する」を選び、決定する

①


●放送中の番組のとき

戻る	予約する	今すぐ見る


②


●放送予定の番組のとき

戻る	予約する

●暗証番号入力画面が表示された場合は入力してください。（☞ 50ページ）

4 「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ

①


②


予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ　録画
録画機器	ビデオ（連動）
録画モード	－－
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	

（右ページの選択へ続く ☞）

Irシステムで接続したビデオやDVDレコーダーで録画する

連動予約（デジタル放送時のみ）

各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ　録画
録画機器	ビデオ（連動）
録画モード	－－
信号設定	音声：日本語
その他の設定	
プログラム予約へ	


●「ビデオ（連動）」または「DVDレコーダー（連動）」

●録画モードは録画機器側で設定してください。

●DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

タイマー予約

各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ　録画
録画機器	ビデオ（タイマー）
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	

●「ビデオ（タイマー）」または「DVDレコーダー（タイマー）」

●ビデオのとき
→「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」から選ぶ

●DVDレコーダーのとき
→「XP」「SP」「LP」「EP」「FR」「機器側設定」から選ぶ

●HDD内蔵のDVDレコーダーでのHDDとDVDの切り換え設定などの本機から設定できない項目については、録画機器側で設定してください。

上記以外の機器で録画する（デジタル放送時のみ）

●画面上で「録画機器」を選び、▶で「－－」に設定する。
（ただし、地上アナログ放送では「－－」は選択できません）

設定が終わったら…

「予約する」を選び、決定する



予約設定
予約する
予約方式
録画機器
録画モード



●確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
●タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

■録画機器側の操作をしてください
（☞ 28ページ）

■さらに詳細な設定をしたいときは
●映像や音声が複数ある番組を録画するときは
→「信号設定」
（☞ 32ページ）
●放送時間の変更に合わせて予約を変更したいときや、予約の時間を微調整したいときなどは
→「その他の設定」
（☞ 32ページ）

お知らせ

録画モードについて
●録画機器の取扱説明書をご覧ください。
●録画機器で対応している録画モードを選んでいることを確認してください。
●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

予約時のメッセージ　予約の　詳細設定

予約時のメッセージ

予約できませんでした。

●契約が必要なチャンネルです。放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。
●過去の時間帯を予約しようとした場合にも表示されます。

**予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。**

●実行前の予約は24件までです。予約一覧で不要な実行前の予約を取消してください。
(☞ 34ページ)

**予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。**

●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。

●地上アナログ放送の「タイマー予約」では、上記のエラーメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。

予約の優先順位


●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

❶予約開始時刻の早い番組を優先



※　　部分は録画されません。

**❷開始時刻が同じ場合は
有料番組（ペイ・パー・ビュー）を優先**




※　　部分は録画されません。

●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。


複数の映像、音声がある番組で
録画する信号を選ぶ
信号設定

1　30ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



マルチビュー放送では、1つの放送の中に複数の映像や音声があります。ただし、2004年7月現在、マルチビュー対応の放送は、行われておりません。

2　各項目ごとに、録画する信号（映像、音声）を選ぶ



●マルチビュー放送のとき
●映像が複数あるとき
●音声が複数あるとき
●二重音声のとき
●データが複数あるとき
●字幕を表示させたいとき
●字幕の言語を選ぶとき


●信号設定で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。
●二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。

（終わったら［戻る］を押し、「予約する」を選び、決定する☞ 30ページ）


●**番組の時間変更に合わせて予約時間を変更する（時間変更追従）**
●**別のチャンネルでの延長番組を録画する（イベントリレー）**
●**予約の時間を微調整する**
●**両端を切り取った映像で録画する（サイドカット）**

その他の設定

1　30ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する



2　各項目ごとに、設定する



●デジタル放送番組の時間変更に合わせて予約も自動で変更したいとき→「する」
（局からの情報があるときのみ3時間まで追従）
番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時間で予約を実行したいとき→「しない」
（予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約は実行されません。）

●デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで放送されるときに続けて録画する→「オン」
（局からの情報があるときのみ）


●予約時刻を微調整する
（開始時刻：－1分まで、終了時刻：＋1分まで）
※開始時刻～終了時刻が7分以上あることが必要です。

●番組がハイビジョン放送で、両端に黒帯のある映像の場合、両端を切り取った映像に変換してモニター出力させたいとき→「する」
（黒帯のない映像でも、両端を切り取った映像でモニター出力しますのでご注意ください。）
データ放送のときはサイドカットしません。

ご注意
●時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変更された場合、別の予約番組と重複する可能性がありますので、ご注意ください。
●時間変更追従とイベントリレーは「タイマー予約」と「プログラム予約」時は働きません。

（終わったら［戻る］を押し、「予約する」を選び、決定する☞ 30ページ）

日時を指定して予約する／予約の　確認・変更／事前設定
(プログラム予約)　(録画・視聴設定)




1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
メール／情報

2 「予約する」を選び、決定する



①
番組を探す
予約する
メール／情報
②

3 各項目を選び、決定する




①
番組を探す / 予約する / メール／情報
番組表で
ジャンル別に
キーワードで
人名で
プログラム予約で
予約一覧
録画・視聴設定
②

（右ページの選択へ続く ☞）

日時を指定して予約する
プログラム予約

●視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。（数秒経つと消えます）
暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する




	予約せず戻る
予約方式	見るだけ　録画
放送種別	BS
予約チャンネル	200
曜日／日	12月18日(火)
開始時刻　12月18日	20:00
終了時刻　12月18日	21:00
録画機器	ビデオ(連動)
録画モード	−−
信号設定	音声：主
その他の設定	
予約する	

●「見るだけ」か「録画」を選ぶ
●放送種別を選ぶ
●チャンネルを選ぶ
●曜日／日を選ぶ※
●開始時刻を選ぶ
●終了時刻を選ぶ
●録画機器を選ぶ（詳しくは☞31ページ）
●録画モードを選ぶ（詳しくは☞31ページ）


※曜日／日は◀▶を押すたびに切り換わります。
「日付指定（1カ月先まで）」↔「毎日」↔「毎週（月〜土）」
「毎週（日）」〜「毎週（土）」↔「毎週（月〜金）」
（青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります）

●「二重音声」の設定内容を表示
ただし、二重音声の番組時のみ有効

② 「予約する」を選び、決定する



信号設定
その他の設定
予約する




●確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
●タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

（終わったら 元の画面 を押す）

予約の確認や変更、取消しをする
予約一覧

変更や取消したい項目を選び、決定する



CS1 777	12月10日(月) 9:15〜10:55	○○○ボランティア W杯サッカーボランティア
CS2 105	12月11日(火) 10:15〜10:45	CGアニメーションコンテスト 関西予選
BS 101	12月12日(水) 9:03〜9:55	W杯モーグル大会 予選通過者
BS 155	12月13日(木) 9:15〜9:55	W杯エアリアル大会 名場面・珍場面
CS1 222	12月13日(木) 10:30〜10:55	○○○ドキュメント 間違いだらけの○○○
CS1 333	12月14日(金) 9:30〜9:55	名画劇場□□□ さよならサターン
BS 444	12月14日(金) 10:15〜11:55	懐メロ大全集 お○○ン子クラブのすべて

予約一覧　予約の状態をアイコン表示（☞107ページ）

●実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ24件、最大で48件まで表示されます。


予約内容や実行結果を表示

●実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定すると履歴の削除ができます。
●実行前の予約は「変更」「取消し」を選んで決定すると、予約の変更や取消しができます。
（変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します。）
●地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示されません。
●「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側でも行ってください。

（終わったら 元の画面 を押す）

「時間変更追従」を事前に設定する
録画・視聴設定

「する」「しない」を選び、設定する



録画・視聴設定	戻る
時間変更追従	しない　する



●デジタル放送の時間が変わったときに、予約も自動で変更したいとき→「する」
（詳細は、☞32ページ）


（終わったら 元の画面 を押す）

画質の調整



選択／決定ボタン

メニュー



元の画面


1 調整を行いたい放送または外部入力の画面にして、


「メニュー」を押す

メニュー




2 「調整」を選ぶ






3 「画質の調整」を選び、決定する

①



②





（右ページの選択へ続く ☞）

部屋の明るさや番組に合わせて映像を選ぶ

映像メニュー

「映像メニュー」を選び、設定する





●映像メニューが「ユーザー」のときに放送または入力信号を表示

オート	周囲の明るさに応じた見やすい画面に。
スタンダード	標準の映像。
シネマ	映画に向いた映像。
ダイナミック	明暗がはっきりしたメリハリのある映像。
ユーザー	お好みに合わせてきめ細かく調整。


●映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。　（終わったら 元の画面 を押す）

放送および入力信号：地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、色差ビデオ入力、メモリーカード、Tナビ

映像メニューをお好みで調整する

バックライト
ピクチャー
黒レベル
色の濃さ
色あい
シャープネス
液晶AI
色温度


各項目ごとに、調整する 例 映像メニューが「ユーザー」のとき



▼を繰り返し押すと、次のページになる。



●工場出荷時（「標準」と表示）の設定に戻す
●お好みに合わせて見やすい明るさに
●部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに
●夜の画面や髪の毛などを見やすく
●やや薄めの色に
●肌色をきれいに
●映像の輪郭を見やすく
●白や黒がメリハリ感のある映像に→「オン」
●お好みの色調に　●暖色→「低」　●寒色→「高」




●調整値は、ユーザーを選んだ場合にのみ、放送および入力信号ごとに記憶されます。
●ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。また、暗い画像で下げても変化しません。


（終わったら 元の画面 を押す）

「映像メニュー」がユーザーのとき、きめ細かく画像を調整する

テクニカル


①「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ






②「テクニカル」画面を出す

③ 各項目ごとに、調整する





●放送または入力信号


エッジ補正	画像（白い文字など）の輪郭を強調。
細部補正	細かい部分を強調した画質に。
ガンマ補正	中間輝度を調整。強：ダイナミック、中：スタンダード、弱：シネマに相当
黒伸長	中間より暗い部分の階調変化を調整。
白文字補正	白い文字などの白さを強調。

（終わったら 元の画面 を押す）

画面のサイズを変える

地上アナログ放送の横縦比4：3のオリジナル画像などを、本機の横縦比16：9の画面に表示します。

■映像の横縦比（アスペクト比）●放送や映像ソフトによって次のような種類があります。






画面モード

自動で拡大画面にする　セルフワイド

地上アナログ放送またはデジタル放送が525i（480i）、525p（480p）のときや、アナログビデオ入力、D1の色差ビデオ入力のときに

画面モード

1回押すと セルフワイド になります



お知らせ

- ●横縦比4：3の画像をオリジナルのまま表示したいときは（☞ 44ページ）
- ●DVDレコーダーなどの映像が525p（480p）の場合、「セルフワイド」には切り換わりません。
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。（☞ 右ページ）


■デジタル放送が750p（720p）、1125i（1080i）のときに

画面モード **押した場合は フル になります**（ハイビジョン映像）

表示中に再度押すと サイドカット セルフワイド になります。（「セルフワイド」の動作は上記と同じ）

サイドカットにすると

- ● 映像両端の黒帯部分を切り取って表示させたり、お好みにあわせて、画面のサイズ（画面モード）を変更することができます。ただし、データ放送のときはサイドカットしません。
  （ハイビジョンの高画質映像ではありませんので、ご注意ください）
- ●「元の画面」「入力切換」「画面モード」のボタン操作で解除します。
  ただし、画面モードボタンは画面モード表示中は解除しません。
  （チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます）
- ● モニター出力端子からは両端を切り取った映像で出力します。
  （データ放送時を除く。また予約実行中は☞ 32、33ページ）



手動で画面モードを変える　ノーマル　ジャスト　ズーム1　ズーム2字　フル


画面モード　画面モードを表示中に


押すたびに切り換わる

セルフワイド → ノーマル → ジャスト → ズーム1 → ズーム2字 → フル

●1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

●さらに細かく調整したいとき
（☞ 40ページ）






お知らせ

- ●画面モードは、放送や入力（地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1〜3、色差ビデオ）ごとに、それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。（ただし、サイドカットのときは記憶しません）
- ●画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。（☞ 42ページ）
  （「ED2検出」が働いたときや、S2端子やD端子に入力していて自動検出で「ズーム」となったとき→「ワイド」と画面に表示）
- ●色差ビデオ入力がD3、D4信号の場合は「フル」に固定されます。

ご注意


- ●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能（ズーム等）を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。
  制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面の位置やサイズの微調整






1 「メニュー」を押す




2 「調整」を選ぶ





3 「画面位置／サイズ」を選び、決定する

①



②




（右ページの選択へ続く ☞）

画面の位置、サイズを細かく調整する

●画面モードによって動作が変わります。

画面を見ながら操作する






標準のときに表示


▲▼で調整可能時にのみ表示

■標準に戻すときは



■「ノーマル」画面の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の幅を狭める。









（2段階）


●左右の黒帯の量が増えて画面が狭まる。

■「フル」画面の調整（1125i時のみ）

●画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像を拡大して上に上げる









（2段階）

■「ジャスト」画面の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の左右の幅を拡大する。










（2段階）

●左右が拡大される。

●画面外にはみ出た画像を見る。









（3段階）

■「ズーム1」、「ズーム2 字」画面の調整（ワイドクリアビジョンも調整できます。）

●画面の上下の幅を拡大、縮小する。









（15段階）

●画面外にはみ出た画像を見る。







（終わったら 元の画面 を押す）

■1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p)、525i(480i)とは

●映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。

●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。


●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、１行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名　称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

※これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。


画面の位置やサイズの微調整

その他の設定（1ページ目）



選択／決定ボタン


メニュー



元の画面

1 「メニュー」を押す

メニュー




2 「初期設定」を選ぶ




メニュー	
調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

3 「その他の設定」を選び、決定する

①



②



メニュー	
調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

お好みで設定する

- NR
- MPEG NR
- 無信号自動オフ
- 無操作自動オフ
- 3次元Y/C
- ID-1検出
- ED2検出

各項目ごとに、設定する



▼を繰り返し押すと、次のページになる。



工場出荷時の設定値

- ●NR ……………オフ
- ●MPEG NR …オフ
- ●無信号自動オフ…入
- ●無操作自動オフ…切
- ●3次元Y/C ……オン
- ●ID-1検出 ……オン
- ●ED2検出 ……オン

（1ページ目）

その他の設定１／３ページ		
ＮＲ	オフ	オン
ＭＰＥＧ ＮＲ	オフ	オン
無信号自動オフ	切	入
無操作自動オフ	切	入
３次元Ｙ／Ｃ	オフ	オン
ＩＤ－１検出	オフ	オン
ＥＤ２検出	オフ	オン

2、3ページ目は44ページへ

●**「NR」**
映像のざらつきを少なくする→「オン」

●**「MPEG NR」**
ブロックノイズ（小さな四角形のノイズ）を低減させる→「オン」

●**「無信号自動オフ」**
地上アナログ放送やビデオを見終わり10分間無信号状態が続いたとき自動的に電源を切る→「入」

●**「無操作自動オフ」**
約3時間以上、本機の操作をしないとき自動的に電源を切る→「入」

●**「3次元Y/C」**
虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる→「オン」
ビデオなどの映像が不自然なとき→「オフ」

●**「ID-1検出」**
ビデオなどの映像に合わせて画面を自動拡大する→「オン」

●**「ED2検出」**
ワイドクリアビジョンのとき、画面を自動拡大する→「オン」

お知らせ

- 「NR」や「MPEG NR」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。


  放送および入力信号：地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、色差ビデオ入力、デジタル放送など（地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ）

- 「MPEG NR」は、750p（720p）の出力の機器を接続した場合には、設定できません。
- 「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。
- 「無信号（無操作）自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号（無操作）自動オフが働きました」と、約10秒間表示されます。
- 「3次元Y/C」は、デジタル放送、色差ビデオ入力のときは設定できません。
- 「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき→「フル」または「ワイド」と画面に表示。
- 「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき→「ワイド」と画面に表示。
- 「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。
- ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送（横縦比4：3）と画面のワイド化（横縦比16：9）の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。

（終わったら 元の画面 を押す）

その他の設定（2、3ページ目）






1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選ぶ






3 「その他の設定」を選び、決定する

①



②





お好みで設定する

- デジタルシネマリアリティ
- 消費電力
- セルフワイド
- モニター出力停止設定
- 入力スキップ
- 525p色マトリックス

各項目ごとに、設定する




▼を繰り返し押すと、次のページになる。



工場出荷時の設定値

- ●デジタルシネマリアリティ …オン
- ●消費電力 …………………標準
- ●セルフワイド ……………ジャスト
- ●モニター出力停止設定 …ビデオ1
- ●入力スキップ ……………オン
- ●525p色マトリックス …1

（2ページ目）




●**「デジタルシネマリアリティ」**
毎秒24コマで撮影された映画の映像を忠実に再現する→「オン」
映像が不自然なとき→「オフ」

●**「消費電力」**
画面の明るさを抑えて消費電力を低減する→「減」

●**「セルフワイド」**
「セルフワイド」のとき4：3映像を
- オリジナルのまま見る→「ノーマル」
- 自動拡大して見る→「ジャスト」

●**「モニター出力停止設定」**
接続した録画機器への映像・音声の出力を停止する
- 詳しくは95ページをご覧ください。

（3ページ目）



●**「入力スキップ」**
入力切換ボタンを押したとき、接続のない外部入力を飛ばす→「オン」
- 詳しくは97ページをご覧ください。

●**「525p色マトリックス」**
525p（480p）で出力する機器を接続したときのみ、機器に合わせる
- NTSC（SD）方式（通常）→「1」
- HD方式→「2」

お知らせ

●「デジタルシネマリアリティ」は525i（480i）信号の場合のみ設定できます。
●「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号：地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、色差ビデオ入力、デジタル放送など（地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ）

●「525p色マトリックス」は、1125i（1080i）や525i（480i）、750p（720p）の出力の機器を接続する場合には関係ありません。


（終わったら 元の画面 を押す）

音声の調整／音声を切り換える




1 「メニュー」を押し、「調整」を選ぶ

① メニュー ②



2 「音声の調整」を選び、決定する

① ②




音声を切り換える


音声切換

1回押すと、現在の音声を表示、表示中に、押すたびに切り換わる
（切り換えのできる音声があるときのみ）


●2ヵ国語（二重）放送のとき



●ステレオ放送のとき（地上アナログ放送のみ）



●デジタル放送のときに、切り換えできる音声の種類と数は番組により異なります。




お知らせ

●2ヵ国語放送のときに電源を「切」「入」すると、「主」に戻ります。
●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
●ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。
●衛星デジタル放送では、切り換えた音声が有料の場合もあります。

お好みの音声を選ぶ

音声メニュー

「音声メニュー」を選び、設定する



- **オート** 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。
- **スタンダード** 送られてくるそのままの音。
- **ダイナミック** メリハリ感を強調。
- **快聴** 音の高域部分（4kHz付近）を強調。※高齢の方におすすめ。


●音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号：地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、色差ビデオ入力、メモリーカード、Tナビ

音声メニューをお好みで調整する


バス
トレブル
バランス
サラウンド
イコライザー
音量補正

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

●低音を調整
●高音を調整
●左右の音量を調整
●臨場感を楽しみたいとき
　●アナログ放送
　→「モノラル」「ワイド」
　●デジタル放送
　→「アドバンスド」
　●音がひずむ場合は→「オフ」



●工場出荷時の設定に戻す（出荷設定時は「標準」と表示）
●スピーカーの音を聞き易い特性にする→「オン」

音声の調整２／２ページ
標準　地上デジタル — 放送または入力信号
音量補正　0


●放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき→調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから音量を調整してください。

お知らせ

●「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主＋副」音声のときは、働きません。
●「イコライザー」は、ヘッドホンなどを左側面のイヤホン端子に接続したときには働きません。
●「アドバンスド」サラウンドとは
　●音に広がりを与える機能です。5.1chサラウンドの音声に対して、特に有効です。本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
　●本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
　●ヘッドホン／イヤホン端子やモニター出力、光出力（PCM時）からの音声にも働きます。
●バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
●音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、色差ビデオ入力ごとに記憶します。

（終わったら 元の画面 を押す）


システム設定 字幕の設定 選局対象




デジタル放送を見るときの設定




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選び、決定する





（右ページの選択へ続く ☞）


●「制限項目設定」については→50ページをご覧ください。

●「文字入力設定」については→T navi編をご覧ください。


デジタル放送の中に字幕や文字スーパーが有る場合に表示する

字幕
字幕言語
文字スーパー
文字スーパー言語

①「字幕の設定」を選び、決定する



② 各項目ごとに、設定する



■字幕の切り換えは字幕ボタンでも可能です。

字幕　1回押すと、現在の状態を表示
表示中に押すたびに、
字幕の「オン」と「オフ」が
切り換わる


●字幕「オン」でも、字幕の無い番組では、字幕は表示されません。
文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーの無い番組では、文字スーパーは表示されません。
●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。
●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送（字幕）はご覧になれません。

（終わったら 元の画面 を押す）

デジタル放送で
（チャンネルボタン）を押して
順送りできるチャンネルを選ぶ

選局対象

「選局対象」を選び、設定する




お好み	リモコンの 1 ～ 12 に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル設定（☞ 76、78ページ）で設定した13～36までのチャンネル。
テレビ	テレビ放送（映像＋音声）のチャンネルのみ。（☞ 13ページ）
ラジオ	ラジオ放送（音声が主）のチャンネルのみ。（☞ 13ページ）
データ	データ放送のチャンネルのみ。（☞ 13ページ）
すべて	現在放送されている、すべてのチャンネル。

（終わったら 元の画面 を押す）


● システム設定

システム設定 視聴可能年齢 一番組限度額 暗証番号変更 暗証番号取消し


■制限項目設定とは…
- 年齢や購入金額の制限を設定できます。
- 制限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
- 年齢制限を超える番組は番組表などで「● ● ●」と表示されます。




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選び、決定する



3 「制限項目設定」を選び、決定する



4 画面上の指示に従って
暗証番号を4桁で入力する




- 初めて入力するときは
  →番号を2回入力し、登録する。番号は必ずメモをしておいてください。

（右ページの選択へ続く ☞）

- 入力が無いと約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。
- 「ブラウザ制限」については →Tnavi編をご覧ください。

視聴できる年齢を制限する 視聴可能年齢

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める




- 制限できる年齢は
  →「4才」～「19才」(1才単位)、「無制限(工場出荷時)」

（終わったら 元の画面 を押す）

有料番組のとき 1番組の購入金額を制限する 一番組限度額

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める



- 制限できる金額は
  →「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」

（終わったら 元の画面 を押す）

■設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと
➡ (1) 暗証番号の入力画面が表示される。

視聴制限があります。暗証番号を入力してください。
----


(2) 1 ～ 10。を押して、暗証番号を入力する。
- 12。を押すごとに最後の桁が取り消される。

(3) 番組が映る。


- 「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると電源を「切」にするまで、番組を見ることができます。

制限を超える番組を見るときの暗証番号を変更する 暗証番号変更

① 「暗証番号変更」を選び、決定する



② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する




- 入力が無いと約10秒後に「制限項目設定」の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って
再度暗証番号を4桁で入力する
- 忘れないように、メモをしておいてください。


（終わったら 元の画面 を押す）

暗証番号を取り消す 暗証番号取消し

① 「暗証番号取消し」を選び、決定する



② 「はい」を選び、決定する



- 視聴制限は、無効になります。

（終わったら 元の画面 を押す）

データ放送を見る

■データ放送の番組では…
●デジタル放送を見ているときに、画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。



データ放送のある番組かを確認する

デジタル放送を見ているときに…

「番組内容」を押す



●下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。（アイコンが表示されない番組もあります）




●確認したら、再度 番組内容 を押す。（データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作でご覧ください。）

番組連動 データ放送を見る

（データ放送 ☞ 13ページ）

●独立データ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。

1 データボタンを押す






（画面イメージ）

●情報が多いときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する



●番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
●お好みページへの登録の案内が出ることがあります。
（使い方は☞ 右ページ）

■デジタル放送に戻るときは

➡ 元の画面 を押す。

お知らせ

●データ放送では、本機に接続の電話回線で通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外は操作できなくなる場合があります。
●本機が電話回線を使用中（回線使用中ランプが赤点灯 ☞15ページ）には、同じ回線に接続した電話機などは使用できません。

データ放送からの お好みページ

●データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。
（2004年7月現在）


データ放送からのお好みページを使う

お好みページ

※Tナビの「お好みページ」とは動作が異なります。

■まず、58ページの手順1、2で「メール／情報」画面を出す

1 お好みページを選び、決定する



購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード
ＩＤ表示
ボード
お好みページ
トピックス

Tナビのお好みページが表示される


	タイトル／アドレス
1	○○○○○○○○○○○○
2	
3	
4	
5	

2 赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



●「Tナビ」に戻すときは、青ボタンを押します。

3 実行したい「タイトル」を選び、決定する




	タイトル／内容	有効期限
1	○○○○○○○○○○○○	00/00/00
2	○○○○○○○○○○○○	00/00/00
3	○○○○○○○○○○○○	00/00/00
4		
5		

●登録されている内容に従った動作が行われます。例えば
・指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
・インターネット上の（特殊な言語で構成された）ページを表示します。
Tナビの画面ではありません。（外枠が消えます）
（ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。）
Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。（☞ Tnavi編22ページ）


■お好みページの削除または消去の設定
手順3で、「便利機能」ボタンを押す。
●削除する場合は▼▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
●データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「消去許可設定」を▶で「許可」にし、▼▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

SDメモリーカードの 静止画像を見る




デジタルカメラなどの静止画像を楽しむ

●録画中は、操作できません。
●Tナビ中の操作は「T navi編」をご覧ください。
●音楽や音声など、音の再生はできません。
●動画やDCF規格に準拠していない静止画は再生できません。
●静止画は録画できません。（モニター出力端子から出力されません。）



SDメモリーカードの静止画像を見る

1 電源「入」の状態で、
SDメモリーカードを挿入する





SDメモリーカード
●ラベル面を上に。

2 「メモリーカード」を押す



3 表示方法を選び、決定する





55ページへ　56ページへ

●SDメモリーカードの静止画像をできる限り表示します。（全ディレクトリ内を探します。）
●SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。ファイルやフォルダの数が2000以下でのご使用をおすすめします。それ以上の場合は数分以上かかることがあります。

■**元のテレビ画面に戻す** ➡ 元の画面 を押す。

■**再度表示したいとき**


➡ メモリーカード を押す。

■**SDメモリーカードを抜くとき**

➡（1）元の画面 を押す。（テレビ画面に戻る）
（2）SDメモリーカードを奥に押して指を離す。

■**SDメモリーカードについて**

●24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
●本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画像データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。DCF規格※の画像データに限ります。（当社製のデジタルカメラ「LUMIX」などは対応）
※JEITA（電子情報技術産業協会）が制定した画像ファイルフォーマット。
●miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに必ず装着してご使用ください。



■**パソコンで編集したデータも見ることができます**


●JPEG形式のファイルを見ることができます。
※拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
●画素数が160×120～2560×1920（4,915,200画素）の画像データを表示できます。
●同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。
●パソコンでフォーマットする場合は、「FAT16」または「FAT12」形式を推奨します。
●パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。
●画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

SDメモリーカードの画像を一覧表で見る
マルチ表示

※マルチ表示は、サムネイル（小画像）が無いと表示されません。（パソコンで編集したり、一部のデジタルカメラで撮影した画像にはサムネイルが含まれていない場合があります。）

54ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている画像の総枚数
アクセス中表示：データの読み込み中に表示します。
表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。





画像番号またはファイル名（先頭から半角で8文字まで）
選択している画像（▲▼◀▶で移動）
スクロールバー
●次ページにも画像があるときは黄色の表示。（▲▼でページ移動）
エラー表示（読み込めない画像など）
選択している画像の情報
●No：画像番号またはファイル名（先頭から半角で8文字）
●日付：画像がSDメモリーカードに書き込まれた日
●画素数：横×縦
●プリント枚数：写真現像店などにプリントしてもらう枚数。（☞ 57ページ）

■**表示方法を変えたいとき**

●画像を1枚ずつ見るとき ➡ 赤（赤ボタン）を押す。（☞ 56ページ）（シングル表示）
●画像を連続して見るとき ➡ 緑（緑ボタン）を押す。（☞ 56ページ）（スライド表示）
●マルチ表示に戻すとき ➡ 青（青ボタン）を押す。

SDメモリーカードの静止画像を見る

SDメモリーカードの画像を1枚ずつ見る シングル表示

54ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき

押すたびに画像が切り換わる



画面表示ボタンを押すと消える。
（再度押すと表示）

■画像を回転するには



●押すたびに90 °ずつ時計回り回転。


■回転した状態で保存するには

（1）決定ボタンを押す。
（2）「はい」を確認して、決定ボタンを押す。
●マルチ表示時やDPOF自動再生ファイルには、反映されません。

SDメモリーカードの画像を連続して見る スライド表示

54ページの手順3で「スライド表示」を選んだとき


1 各項目ごとに、設定する



再生モード
リモコンの▲▼を押して
画像を切り換えるとき
→「手動」
自動的に画像を切り換えるとき
→「自動」

画像表示間隔(秒)
再生モードが「自動」のとき、
画像を切り換える間隔。
●画像サイズが大きいときは、間隔が設定より長くなります。


■DPOF自動再生ファイル（将来デジタルカメラがサポートする予定）**があるときは、まず再生方法を選ぶ**



すべてを連続再生するとき

ファイルを選んで、
自動で再生するとき

2 「開始」を選び、決定する



スライド表示が始まる

■止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。
■止めた後に再開するとき ➡ ▲▼を押す。
■終了するとき ➡ 戻る を押す。

写真現像店などに出す プリント枚数設定

写真現像店などに出すときに 画像のプリント枚数を設定する

●DCF規格の画像とファイル名が半角8文字以下のJPGファイルのみ設定できます。ファイル名に使用できる文字は、英数半角文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、~(チルダ)です。（パソコンで編集したデータは基本的には設定できません）

●SDカードのLOCKが書き込み禁止になっていると設定ができません。

（☞ 55ページ右上図）

1 マルチ表示画面で プリントしたい画像を選び、決定する




●選んだ画像に赤い三角の印が付く（再度押すと選択を解除）
ただし、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。

2 「便利機能」を押す




3 「枚数設定」を選び、決定する




●選択可能な全画像を選択します。
●全選択を解除します。

4 枚数を設定する



●0～999枚まで設定
●0枚にすると設定解除

5 「設定」を選び、決定する



「DPOF」と枚数を表示
（SDメモリーカードに枚数が記録される）


●画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示／非表示が切り換わります。
表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

■別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1～5をくり返す。
（終わったら 元の画面 を押す）

いろいろな情報を見る （放送メール） （購入記録） （購入記録送信結果） （双方向通信一覧）

選択／決定ボタン

番組ナビ



元の画面　　リセットボタン

1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
メール／情報

■未読の放送メールが有る場合に表示します

2 「メール/情報」を選び、決定する

①



②

番組を探す
予約する
メール／情報

（右ページの選択へ続く ☞）


デジタル放送局や本機からのお知らせや情報を見る
放送メール

●インターネットメールではありません。

① **「放送メール」を選び、決定する**



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧




●放送メールには、
放送局からのお知らせ（最大31通まで保存）や、本機の機能向上のためのダウンロード情報（最新の1通のみ保存）などがあります。

② **確認したいメールを選び、決定する**



既読	BS	メールタイトル1
既読	BS	メールタイトル2
既読	BS	メールタイトル3
未読	CS1	メールタイトル4
未読	CS2	メールタイトル5
未読	地上D	メールタイトル6

未読、既読を表示



メールの内容が表示される

●メール下部にダウンロード予約ボタンが表示されることがあります。（☞ 88ページ）


（終わったら 元の画面 を押す）

番組単位で購入した有料番組を確認する
購入記録

「購入記録」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード



●表示される金額は参考金額です。価格改定などにより、請求金額とは異なる場合があります。

購入した番組が表示される

12月12日(水)からの累計金額　3800円 ― 累計金額

CS1 777	12月18日(水) 9:15～10:55	○○○ボランティア W杯サッカーボランティア	1000円
CS2 105	12月17日(木) 10:15～10:45	ＣＧアニメーションコンテスト 関西予選	500円
BS 101	12月16日(金) 9:03～ 9:55	W杯モーグル大会　予選通過速報	300円
BS 155	12月15日(土) 9:15～ 9:55	W杯エアリアル大会　名場面・珍場面	500円

最新の25番組を表示

■累計金額をリセットする（0円に戻す）**には**

➡ （1） 12改行 を押して、リセット画面を表示する。
（2） ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
●リセットされた項目は、うすい文字で表示されます。


（終わったら 元の画面 を押す）

データ放送で回線を使用した履歴などを確認する
購入記録送信結果

「購入記録送信結果」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード



最新の送信記録が表示される

購入記録送信結果
番組の購入記録を送信しました。
送信
カスタマーセンターとの通信に成功しました。

現在の状況を表示
●前回の送信結果で、再送信が可能であれば、その旨表示します。このときは「送信」を選び決定すると、送信ができます。

前回の送信結果を表示


（終わったら 元の画面 を押す）

双方向通信の結果一覧を見る
双方向通信一覧

「双方向通信一覧」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード



一覧が表示される

双方向通信一覧

通信開始時刻	電話番号	
12月15日(木) 10:15	123456******	
12月14日(水) 10:15	123456******	
12月13日(火) 10:15	123456******	
12月12日(月) 10:15	123456******	

（空白）は、成功

電話番号の上6桁を表示

（終わったら 元の画面 を押す）

いろいろな情報を見る

B-CASカード　ID表示　ボード　トピックス




1 「番組ナビ」を押す



番組を探す
予約する
メール／情報

2 「メール/情報」を選び、決定する

① ②




番組を探す
予約する
メール／情報

（右ページの選択へ続く ☞）

B-CASカードの番号などを見る　B-CASカード

「B-CASカード」を選び、決定する




カードの状況が表示される

B-CASカード
カード識別 M001
カードID 0000 0000 0000 0000 0000
グループID 12345678901234567890

（終わったら 元の画面 を押す）

本機のソフトに関する情報などを見る　ID表示

「ID表示」を選び、決定する



- テレビ放送を見ている時に 番組ナビ ボタンを5秒以上押してもID表示します

デコーダーIDなどの情報が表示される


ID表示
デコーダーID 0000-0000
ステータス 0070-1010
12345-67890
12345-67890
12345-67890

- 青 (青ボタン)を押すと本機のソフト情報を表示します
- 赤 (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の情報を表示します


（終わったら 元の画面 を押す）

110度CSデジタル放送から送られる情報を見る　ボード


① 「ボード」を選び、決定する



② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する



③ 確認したい情報を選び、決定する




内容が表示される

（終わったら 元の画面 を押す）

お勧め番組や映画などの情報を見る　トピックス


① 「トピックス」を選び、決定する



② 見たいカテゴリを選び、決定する




③ 見たい情報を選ぶ



詳細情報が表示される

（終わったら 元の画面 を押す）


アンテナ線の接続



初めて設置するとき
必ず行ってください


アンテナ線の種類

●2種類のF型接栓（4C、5C）を付属しています。
同軸ケーブルの太さに合うF型接栓（付属）をご使用ください。
※地上アナログ（VHF／UHF）専用です。




地上アナログアンテナ用のF型接栓（付属）を取り付ける

●ケーブルの太さに応じたF型接栓をご使用ください。



●芯線処理のご注意



（接触不良や端子部を破損する原因となります。）

●衛星デジタルや地上デジタルのアンテナ線も同様の手順で加工してください。

●平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
また、アンテナ線の接続には必ず付属のF型接栓をお使いください。
●ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
●芯線と編組線が接触（タッチ）しないようにしてください。


■地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始されますので、受信エリアは限定されます。
●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
●放送出力が増大された場合に、受信設備（ブースターなど）の再調整、変更が必要になる場合があります。

■BS・110度CS放送の場合

●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。
●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
●本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

マンションなどの共同受信の場合 地上アナログと衛星の混合（VHF、UHF、BS、CS混合）




●衛星アンテナ電源を「オフ」にしてください。（☞ 83ページ）


個別受信の場合

地上アナログアンテナ（VHF、UHF混合）

VHF、UHFが別々の場合は、アンテナ混合器が必要です。（販売店にご相談ください）




衛星アンテナ



●衛星アンテナ電源を「オン」にしてください。（☞ 83ページ）

地上デジタルアンテナ（UHF）



●アンテナ入力レベルを確認するときは（☞ 86ページ）

■ケーブルテレビ（CATV）を受信する場合

●CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
●さらにスクランブル放送（有料）はアダプター（ホームターミナル）が必要です。
●詳しくはCATV会社にご相談ください。
●地上デジタル放送がCATVで配信されている場合は（☞ 71、78ページ）


B-CAS（ビーキャス）カードの挿入

●カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。
●**挿入しないとデジタル放送が映りません。**
●「使用許諾約款」を、よくお読みください。


BS／地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されます。
その信号を有効に機能させるために
B-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて

B-CASカード（添付）
●デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。



ユーザー登録はがき
●はがきまたはWebでユーザー登録をしてください。（登録は無料です）



●有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点


●折り曲げたり、変形させない。
●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
●水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
●IC（集積回路）部には手をふれない。
●分解加工は行わない。

■B-CASカードについてのお問い合わせは


（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ　カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

1 本体の電源ボタンで電源を切る

2 背面のカバーを開ける



3 B-CASカードを挿入し、カバーを閉める



<背面から見た図>

カードの矢印表示面を前面（画面側）に向けて、矢印方向へ挿入が止まるまでゆっくりと押し込む。

●B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
●ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをするときは
（☞ 86ページ）

■B-CASカードを抜くとき

➡（1）本体の電源ボタンを「切」にする。
（2）ゆっくりとB-CASカードを抜く。

●B-CASカードには、IC（集積回路）が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。（☞ 114ページ）
●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。（☞ 86ページ）


電話回線の接続

デジタル放送などを楽しむための準備


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

■まず、電話回線コンセントを確認してください


●**直付型ローゼットのとき**
モジュラーコンセントへの工事が必要です。



●**埋め込み型プレートのとき**
モジュラーコンセントへの工事が必要です。



●**3ピンジャックコンセントのとき**
3ピン変換アダプター（別売）が必要です。



■次の電話回線には接続できません

●ISDN回線（ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます）
●デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

■以下の電話回線の場合は、接続できないことがあります


●ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）
➡ ご購入の販売店もしくはお使いの電話機メーカーにご相談ください。

■工事をされる場合は

●電話回線に関する工事は資格を受けた人（工事担任者）でなければ行えません。ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

■接続するときは

ご注意
●電話用のモジュラーケーブルを、10BASE-T端子に、誤挿入しないでください。故障の原因となります。




●Tナビをお使いになる場合は、「T navi編」をご覧ください。

■接続上のお願い

●モジュラー分配器について
・本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
・1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
●モジュラーケーブルについて
・設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
・付属品（10m）で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。（☞ 84ページ）

かんたん設置設定

●最後の手順まで終了させてください。終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。




初めて設置するとき必ず行ってください

●引っ越しなどでやり直すときは(☞ 73ページ)

まず


●**アンテナの接続はお済みですか？**
(☞ 62ページ)
●**B-CASカードは挿入されていますか？**
(☞ 64ページ)
●**電話回線の接続はお済みですか？**
(☞ 65ページ)
●**リモコンの電池は入っていますか？**
(☞ 14ページ)

メニュー　選択／決定ボタン




市外局番や郵便番号の入力　戻る

ご購入後初めて電源を入れたときは
画面の指示に従って、設置設定を行ってください




1 本体の電源を入れる



2 「決定ボタン」を押す





3 アンテナを接続済のときは「決定ボタン」を押す





■アンテナが接続されていないときは

➡ 本体の電源を「切」にして、アンテナを接続する。(☞ 62ページ)

地域の情報を受信するために
地域を登録する
地域設定

4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する








数字「0」は、10 記号 ボタンを押します。
画面の「#」は、12 改行 ボタンを示しています。

●間違えたときは ➡ 12 改行 を押す。

5 お住まいの都道府県を選び、決定する









●伊豆、小笠原諸島地域は →「東京都島部」
●南西諸島鹿児島県地域は →「鹿児島県島部」

6 お住まいの地域の市外局番(一覧表 ☞ 100ページ)を入力し、決定する








●ご購入後に初めて電源を入れられた場合は→表示内容をご確認の上、決定ボタンを押してください。
●メニューからかんたん設置を実行された場合は→表示内容をご確認の上、「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

●間違えたときは ➡ 12 改行 を押す。
●「1111」と入力すると工場出荷時のチャンネル設定に戻ります。(☞ 68ページ)
(この場合、番組表の表示のためには放送局名の設定が必要です。)

地上アナログ放送のチャンネルを受信する
受信チャンネル設定

7 正しく設定されていることを画面で確認し、「戻る」ボタンを押す







■修正したいときは (共同受信でチャンネルがずれているときなど)

(1) ▲▼で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
(2) ◀▶で修正したい項目を選び、右記の方法で修正する。
(3) 修正が終わったら 戻る を押す。

チャンネル設定1／7ページ

サーチ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

●受信できるチャンネルを探して自動的に追加します。
●うまく受信できなかったチャンネルは「スキップ0」が設定され、順送り選局時は飛び越し(スキップ)されます。

●▲▼で、選局時に表示される番号を選ぶ。
→スキップ0〈飛び越し〉→1～99→C13～C39→表示なし←BS-1～BS-15←VTR1～VTR9←VTR←
の順に変化。

●リモコンの番号は固定。(修正できません)

●▲▼で、リモコンのボタンで選局するチャンネルを選ぶ。
→1～62 → C13～C39→ の順に変化。

(次ページへ続く ☞)

●かんたん設置設定

かんたん設置設定（つづき）

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
1	1	1	――――
2	2	2	――――
3	3	3	――――
4	4	4	――――
5	5	5	――――
6	6	6	――――
7	7	7	――――
8	8	8	――――
9	9	9	――――
10	10	10	――――
11	11	11	――――
12	12	12	――――
予備1	13	スキップ0	――――
予備2	38	スキップ0	――――
予備3	48	スキップ0	――――
予備4	50	スキップ0	――――
予備5	52	スキップ0	――――
予備6	62	スキップ0	――――
予備7	C16	スキップ0	――――
予備8	C22	スキップ0	――――
予備9	C24	スキップ0	――――
予備10	C25	スキップ0	――――
予備11	C35	スキップ0	――――
予備12	C36	スキップ0	――――
予備13	C37	スキップ0	――――
予備14	C38	スキップ0	――――
予備15	C39	スキップ0	――――
予備16	55	スキップ0	――――
予備17	56	スキップ0	――――
≀	≀	≀	
予備23	62	スキップ0	――――

■ 地上デジタル放送について

●**物理チャンネルについて**
地上デジタルの放送は、UHF帯の周波数（13～62ch）を使って行われます。この放送局ごとの周波数を**物理チャンネル**と呼んでいます。

●**3桁チャンネル番号**
デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、▲▲放送は、物理チャンネルの25chを使って、「101」～「103」の3つの放送を提供します。この「101」、「102」、「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。（この場合「101」）




地上アナログ放送のチャンネルを受信する

放送局名設定

8 そのまま設定を続けるときは「決定」ボタンを押す





9 放送局名が正しく設定されていることを確認し、「終了」を選び決定する





放送局名設定　1／3

修正　終了

リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	ＮＨＫ総合東京
2	2	スキップ0	
3	3	3	ＮＨＫ教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
6	6	6	ＴＢＳテレビ
7	42	42	ＴＶＫテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	46	千葉テレビ
10	10	10	テレビ朝日
11	38	38	テレビ埼玉
12	12	12	テレビ東京



■修正したいときは


（1）◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。
（2）▲▼◀▶で修正したい「放送局名」を選び、決定ボタンを押す。
　（入力画面が表示されます）
（3）104ページを見て放送局コードを入力し、決定ボタンを押す。
　(放送局名が表示されます)
　● 例：NHK総合東京は「2128」
　● ▲▼で数字を選び、◀▶で桁を移動させる。
（4）修正が終わったら、戻るボタンを押す。

地上デジタル放送のチャンネルを受信する

受信チャンネル設定

10 「はい」を選び、決定する ●設定しないときは ➡「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順12へ








11 お住まいの地域を選び、決定する








（次ページへ続く☞）

かんたん設置設定（つづき）



■ 地上デジタル放送について（つづき）

●**リモコンのチャンネルボタン**
テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁（68ページの場合は「10」）は、リモコンのチャンネルボタンの番号と同じとする割り当てになります。（本機はできる限り自動でこの割り当てを行います）
即ち、この場合であれば 10 を押すと、3桁チャンネル番号の「101」（その放送局の代表チャンネル）が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。（☞ 102ページ）

●**3桁チャンネル番号に枝番がつく場合**
将来、多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に枝番がつきます。
例：「011」、「011-1」、「011-2」

●**地上デジタル放送の送信状況が変わったとき**
放送メール（☞ 58ページ）で、「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」の通知がくることがあります。
このときは、地上デジタル放送のチャンネル修正（☞ 78ページ）の「再スキャン」を実施してください。
実施後のチャンネル割り当てが、お使いにくいときなどは「初期スキャン」を実行してください。


●**代表チャンネル以外の選局**
右の手順13の修正を選んで、お好み選局に代表チャンネル以外の放送を登録できます。
また、お好み選局に無い場合でも、∧チャンネル∨ やチャンネル番号入力により、選局ができます。




地上デジタル放送のチャンネルを受信する

受信チャンネル設定

12 「UHF」または「全帯域」を選び、決定する







●通常は「UHF」を選択してください。
●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13～C63の帯域をスキャンします。（CATVパススルー機能）
●お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。

●VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

13 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定

修正　入替　終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	ＮＨＫ総合	テレビ
2	021	ＮＨＫ教育	テレビ
3	----	ーーーー	ーーー
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	ＴＢＳ	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	ＭＸテレビ	テレビ
10	----	ーーーー	ーーー
11	----	ーーーー	ーーー
12	----	ーーーー	ーーー

放送局名
放送サービスの種類（テレビ、データなど）
3桁チャンネル番号
リモコンの選局ボタン
（13～36に設定されたチャンネルは、∧∨ボタンやお好み選局で選べます）



●受信エリア外の場合などは受信できません（☞ 62ページ）

■修正したいときは

（1）◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す
（2）▲▼で修正したい行（リモコン番号）を選び、
（3）◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正（変更）する。
（4）修正が終わったら 戻る を押す。
（5）終了を選び決定ボタンを押す。


チャンネル設定

修正　入替　終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	ＮＨＫ総合	テレビ
2	021	ＮＨＫ教育	テレビ
3	----	ーーーー	ーーー
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	ＴＢＳ	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	ＭＸテレビ	テレビ
10	----	ーーーー	ーーー
11	----	ーーーー	ーーー
12	----	ーーーー	ーーー

14 「はい」を選び、決定する








（次ページへ続く☞）

かんたん設置設定（つづき）




衛星アンテナの種類を設定する

衛星アンテナ設定

15 衛星アンテナの種類を選び、決定する








●「共同」「個別」については（☞ 63ページ）
●よくわからない場合には「おまかせ」に設定してください。（衛星アンテナ電源が「オン」になります）

電話回線を接続しているとき 電話回線が正しく接続されているか確認する

電話テスト

16 決定ボタンを押す（電話テストが開始される）






●電話テストの画面が表示され最大約3分間かかります。

17 「OK」の表示を確認し、決定する





■「NG」が出たときは

➡ そのまま手順18に進み、手順21終了後に電話設定を行う。（☞ 84ページ）


●視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。

デジタル放送を見るために B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

18 決定ボタンを押す（B-CASカードテストが開始される）








19 「OK」の表示を確認し、決定する







■「NG」が出たときは

➡ そのまま手順20に進み、手順21終了後にB-CASカードを正しく挿入（☞ 64ページ）し、再テストを行う。（☞ 86ページ）
●「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。


「かんたん設置設定」を終了する


20 番組表の注意事項を確認し、決定する





21 決定ボタンを押して、終了する





●実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場合があります。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■メニューから「かんたん設置設定」をする

➡（1）メニューボタンを押す。
（2）「初期設定」を選ぶ。
（3）「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
（4）66ページの手順4に続く。

■メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。（☞ 74〜87ページ）

■本機を工場出荷時の状態に戻す

➡（1）『■メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順（1）〜（4）を行う。
（2）67ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
（3）確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
（4）本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。（「かんたん設置設定」手順1の画面を表示）
※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。

地上アナログ放送の チャンネル修正

地上アナログ放送の受信状況が変わったときに…

●チャンネル一覧表（☞ 100ページ）

選択／決定ボタン

メニュー

元の画面

1 「メニュー」を押す

メニュー

2 「初期設定」を選ぶ

メニュー
調整 ｜ 初期設定
チャンネル設定
デジタル放送設定
システム設定
かんたん設置設定
ビデオ入力表示書換
その他の設定

3 「チャンネル設定」を選び、決定する

①

②

3秒以上押す

地上アナログ放送の受信状況が変わったとき
受信できる局を自動で探す
オート

① 「オート」を選び、決定する

チャンネル設定
オート
マニュアル

●オートサーチの画面になり数分程度、乱れた映像になります。
●自動受信できた放送局は、空きチャンネルに追加されます。

チャンネル設定（オートサーチ）
オートサーチ中です
チャンネル 12

② 正しく設定されていることを画面で確認し、戻るボタンを押す

チャンネル設定（確認／変更）1／7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

■修正したいときは
（☞下記「マニュアル」の手順②③で修正する）

③ 69ページの手順8、9で放送局名を確認する

（終わったら 元の画面 を押す）

自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき
マニュアル
微調整

① 「マニュアル」を選び、決定する

チャンネル設定
オート
マニュアル

② ▲▼で修正したい行（リモコン番号）を選ぶ

③ ◀▶で修正したい項目を選び、67ページの「修正したいときは」の方法で修正する

チャンネル設定（マニュアル） 1／7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

修正が終わったら「戻る」ボタンを押す。

④ 69ページの手順8、9で放送局名を確認する

■映りが悪いときは（微調整）
➡ （1）手順②で微調整したいチャンネル（リモコン番号）を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
（2）▲▼で見やすくなるように調整する。
（3）戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

（終わったら 元の画面 を押す）


衛星デジタル放送の チャンネル修正

デジタル放送のチャンネル修正


衛星デジタル放送の チャンネル設定を 変えるときに…

デジタル放送のチャンネル設定について


- BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは「かんたん設置設定」時、自動的にチャンネルが設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。（同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します）




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「デジタル放送設定」を選び、決定する




3 「設置設定」を選び、決定する



3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定する




（右ページの選択へ続く ☞）

リモコンのボタンに割り当てられた 衛星デジタルのチャンネルを変える

BS
CS1
CS2

① 「BS」「CS1」「CS2」を選び、決定する




例 BSを選ぶ

地上デジタルのチャンネル修正は次ページへ

② 変えたい「CH」の項目に合わせる



③ 「CH」のチャンネル番号を変える



- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象（☞48ページ）を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

（戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る）

お好み選局 で チャンネルを設定するとき

お好み設定

（BS・CS1・CS2 地上デジタル）

① 設定したいチャンネルを受信中に

お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする




お好み設定画面


② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 設定したチャンネルを削除するとき
  →▲▼◀▶で選び お好み選局 を1秒以上押す。
- 「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。


地上デジタル放送の チャンネル修正




地上デジタル放送の受信状況が変わったときに…




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「デジタル放送設定」を選び、決定する



3 「設置設定」を選び、決定する




3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定する




5 「地上デジタル」を選び、決定する




●チャンネル一覧表（☞ 102ページ）

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいとき
改めて自動で受信設定する
初期スキャン

① **「初期スキャン」を選び、決定する**



② **お住まいの地域を選び、決定する**



③ **「UHF」または「全帯域」を選び、決定ボタンを押す**（☞ 71ページ）

●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。（今までの設定はすべてリセットされます）
●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

④ **正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する**




■修正したいときは
（☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ）

⑤ **設定確認画面で、「はい」を選び決定する**

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき
受信できる局を自動で追加
再スキャン

① **「再スキャン」を選び、決定する**



●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。
●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

② **正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する**




■修正したいときは
（☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ）

③ **設定確認画面で、「はい」を選び決定する**

自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき
マニュアル

① **「マニュアル」を選び、決定する**



② **「修正」を選び、決定する**



③ **71ページの手順13の（2）～（4）を行う**

④ **「終了」を選び、決定する**




⑤ **設定確認画面で、「はい」を選び決定する**

■リモコン番号ごとに設定した項目（「放送局名」や「CH」など）**を全て入れ替えたいときは**

➡（1）「入替」を選び、決定ボタンを押す。
（2）▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
（3）▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
（4）戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

（終わったら 元の画面 を押す）


番組表設定／地域設定




●Gガイド地域設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください。

選択／決定ボタン
郵便番号入力
メニュー
元の画面


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「デジタル放送設定」を選び、決定する




3 「設置設定」を選び、決定する



3秒以上押す

4 「番組表設定」または「地域設定」を選び、決定する




例：番組表設定を選ぶ

番組表設定

お住まいの地域に合った放送局を番組表に表示させる　Gガイド地域設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定を最初からやり直してください。（☞ 66～73ページ）


ご注意

●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。Gガイド地域一覧表（☞ 105ページ）で必ずお確かめください。

（終わったら 元の画面 を押す）

番組表を受信する放送局を変更するとき　番組表受信設定

「番組表受信設定」を選び、番組表を受信する放送局を選ぶ



●Gガイド番組表はBS908のメガポート放送より受信しています。（2004年7月現在）


お願い

●放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

（終わったら 元の画面 を押す）


番組表のデータの受信スケジュールを確認する　Gガイド受信確認

「Gガイド受信確認」を選び、決定する



●地上デジタルのGガイド番組表は、将来受信可能になれば表示します。（2004年5月現在）

確認結果が表示される




●結果の表示は最大2分かかります。
●BSアンテナの接続および上記の設定をご確認ください。

（終わったら 元の画面 を押す）

地域設定


データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために地域を変更する　地域設定

① 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ




●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

② 「郵便番号」を選び、決定する




郵便番号を入力し、決定する



●間違えたときは ➡ 12 を押す。

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する




■地域設定を工場出荷時に戻すには

➡（1）▼で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す。
（2）▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

（終わったら 元の画面 を押す）

アンテナ設定






衛星デジタルの
アンテナの入力レベルを最大にする


衛星（アンテナ設定）

※地上デジタルのアンテナ調整については、87ページの受信設定をご覧ください。

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ




2 「デジタル放送設定」を選び、決定する



3秒以上押す


3 「設置設定」を選び、決定する




設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

3秒以上押す


4 「アンテナ設定」を選び、決定する



5 「衛星」を選び、決定する




6 「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ



●「オン」にすると衛星アンテナへ電源を供給します。
●共同アンテナ時などは「オフ」にしてください。

7 アンテナの向きを調整しアンテナ入力レベルを最大値にする



受信可能レベルに達したときに表示。
●「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。再度、アンテナの向きを調整してください。


お知らせ

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
●アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。（目安は50以上）
●アンテナの入力レベルの表示が白色で映らないときは（☞110ページ）


（終わったら 元の画面 を押す）

電話設定


まず ●電話回線の接続はお済みですか？
(☞65ページ)




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ




2 「デジタル放送設定」を選び、決定する



3 「設置設定」を選び、決定する




4 「電話設定」を選び、決定する



（右ページの選択へ続く ☞）

電話回線を設定する
回線設定
トーン検出

「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する




●電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
自動でうまく設定できないとき→
●ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」
●出ない場合は「ダイヤル20（20pps）」か「ダイヤル10（10pps）」を選ぶ。

●通常ご使用のとき→「する」
受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき→「しない」


（終わったら 元の画面 を押す）

外線使用時に0発信などが必要な電話のとき
内線設定

① 「内線設定」を選び、決定する




③ 確認画面で「はい」を選び、決定する



（終わったら 元の画面 を押す）


② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定する



●間違えたときは ➡ 赤（赤ボタン）を押す。
●0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき
➡ 青（青ボタン）を押す。
（画面に「，」を表示。1つで3秒の待ち時間）

電話設定が正しく設定されているか確認する
電話テスト

「電話テスト」を選び、決定する




OK	正常終了。
NG	画面の指示に従ってください。
テスト中	テスト中。（最大約3分間かかります）

（終わったら 元の画面 を押す）

相手に電話番号を通知するか決める
発信者番号通知

「発信者番号通知」を選び、設定する



▼を繰り返し押すと、次のページになる。


通知する	相手に常に通知する。
通知しない	相手に常に通知しない。
指定なし	電話会社との契約に従う。

（終わったら 元の画面 を押す）


本機から電話をかけるときのみ 電話会社を変えたいとき
電話会社設定
マイラインプラス

●この設定が有効になる放送（サービス）は、2004年7月現在ありません。


① 「電話会社設定」を選び、決定する



③ 確認画面で「はい」を選び、決定する




② 電話会社の番号を入力し、決定する



●間違えたときは
➡ 赤（赤ボタン）を押す。


④ マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ




（終わったら 元の画面 を押す）

●電話設定


受信設定／B-CASカードテスト




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「デジタル放送設定」を選び、決定する



3 「設置設定」を選び、決定する



3秒以上押す


（右ページの選択へ続く ☞）

●チャンネル一覧表（☞ 102ページ）


物理チャンネルのアンテナ入力レベルを確認する

地上デジタル（受信設定）


① 「受信設定」を選び、決定する




② 「地上デジタル」を選び、決定する



③ 「物理チャンネル選択」を選び、決定する



④ 「物理チャンネル」を入力し、決定する



入力した物理チャンネルのアンテナレベルを表示

- 間違えたときは ➡ 12 を押す。
- CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。例えば、「全帯域」（☞ 71、78ページ）を選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、「＊」「2」「0」と入力します。
（「C」の入力は、リモコンの 11＊ で行います）

アンテナ入力レベルについて


- アンテナ入力レベルは44以上が目安です。
- アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより、変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。

（終わったら 元の画面 を押す）


放送局から案内が有る場合のみ 衛星周波数などを変える

衛星（受信設定）

① 「受信設定」を選び、決定する



② 「衛星」を選び、決定する



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

- 放送局からの案内に従って、操作してください。
- 案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。


（終わったら 元の画面 を押す）

B-CASカードの動作を確認する


B-CASカードテスト

- B-CASカードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。

① 「B-CASカードテスト」を選び、決定する




テスト結果が表示される



- NGがでたら、B-CASカードの挿入を確認してください。（☞ 64ページ）


（終わったら 元の画面 を押す）

自動更新設定／設定リセット




1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

① メニュー ②




2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

① ②



3 「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、決定する

① ②



例:自動更新設定


「設定リセット」は
3秒以上押す

（右ページの選択へ続く ☞）

自動更新設定

デジタル放送で送られる新しい情報の
ダウンロード方法を選ぶ
ダウンロード予約

「自動」か「手動」を選ぶ



ダウンロードについて
●デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。


自動	情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードする。（通常は「自動」）
手動	情報が届いた場合は、メールで知らせる。 ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選ぶ。 （☞ 58ページ、「放送メール」手順①～②）

（終わったら 元の画面 を押す）


設定リセット

アンテナ設定（衛星デジタル）、電話設定の設定値を工場出荷状態に戻す
設定項目リセット

①「設定項目リセット」を選び、決定する



②「はい」を選び、決定する




●「アンテナ設定（衛星デジタル）」「電話設定」の各項目が、工場出荷状態に戻ります。

（終わったら 元の画面 を押す）

本機を廃棄されるときなどに、情報をすべて消去する
個人情報リセット


①「個人情報リセット」を選び、決定する



3秒以上押す

●本機に記録されいるお客様の操作に関する個人情報（メールや購入記録、データ放送のポイントなど）が、すべて消去されます。
●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

②「はい」を選び、決定する



ご注意
●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。
●双方向データ放送やTナビサービスをご利用の場合、本機からの操作により、放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作では消去されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の消去操作（退会手続きなど）を行ってください。

いろいろな機器との接続

本体背面

●すべての接続完了後、電源プラグを差し込む。

電源コンセント AC100V

●接続時は（☞94ページ）

D端子付機器の場合

背面端子部

コンポーネント(色差)ビデオ入力 右-音声-左 D4映像

音声 右 音声 左 映像 S2映像

モニター出力

ビデオ入力 1 2 3

Irシステム

アンテナ

●接続時は（☞ 62、63ページ）

地上アナログ放送用 VHF/UHFアンテナ

衛星アンテナ（BS、110度CS アンテナ）

地上デジタル放送用 UHFアンテナ

電話回線

有料番組や視聴者参加番組を楽しみたいとき

●接続時は（☞ 65ページ）

モジュラー分配器（付属）

ご家庭の電話機またはファクスへ

Tナビを使うとき

ブロードバンドルーター

●接続時は（☞「T navi編」）

VHF/UHF　電話回線　地上デジタル入力　BS・110度CS-IF入力　アンテナ電源（DC15V最大4W）　デジタル音声出力（光）　10BASE-T

その他の再生専用機器

DVDプレーヤーなど

●接続時は（☞ 96ページ）

Irシステム対応機器の場合（付属）

●接続時は（☞ 92ページ）

D端子がない場合

●接続時は（☞ 94ページ）

デジタル音声入力付オーディオ機器

●接続時は（☞ 98ページ）

外部入力

映像/音声出力

映像/音声出力

録　画　機　器

（ビデオデッキ、DVDレコーダーなど）
本機からの録画機器用の「モニター出力」は、1組のみ。

外部機器

録画・再生機器の接続の前に

外部機器の接続・設定の前にお読みください

録画機器の接続と設定

●VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。
●録画できる機器は1台のみです。
（本機のモニター出力端子は1組です）

Irシステム対応の機器ですか？
（わからないときは☞26ページ）

はい → Irシステムの接続と設定（☞92ページ）
いいえ ↓

はい → D端子付きの機器ですか？

はい → D端子付きの録画機器の接続（☞94ページ）
いいえ → D端子のない録画機器の接続（☞94ページ）

→ 録画機器の設定（☞95ページ）

再生専用機器の接続と設定

●DVDプレーヤーやビデオカメラ、デジタルカメラ、ゲーム機などの接続と設定は、下記の通り行ってください。
●背面に4台まで接続できます。
（録画機器用を含みます）

再生専用機器の接続（☞ 96ページ）

↓

再生専用機器の設定（☞ 97ページ）

接続のご注意

●本機への入力接続について

アナログのビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。
お使いの状況に合わせてお選びください。

高画質 ←

コンポーネント（色差）ビデオ入力端子（D4映像入力端子） ＜ S2映像入力端子 ＜ ビデオ入力端子


●本機からのモニター出力について

地上アナログ放送やビデオ入力は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送やビデオ入力を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

●ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。


接続コード（別売品）

●映像／音声コード（長さ2m）



品番：RP-CVP3G20

●ステレオ音声コード（長さ2m）




品番：RP-CAP3G20

●映像コード（長さ2m）



品番：RP-CVP0G20

●D端子映像コード（長さ1.5m）



品番：RP-CVDG15A

●D端子ーピン映像コード（長さ1.5m）




品番：RP-CVCDG15

●S映像コード（長さ2m）




品番：RP-CVS0G20

録画、予約に便利なIr（アイアール）システムの接続と設定




接　続

●Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号（Infra red）を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。



■Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合　　録画機器または棚に取り付ける場合




●録画機器により、リモコン受光部の位置は異なります。
●両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
●Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。


■録画機器の接続、設定も必要です （☞94ページ）

設　定


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ



2 「デジタル放送設定」を選び、決定する




3 「接続機器関連設定」を選び、決定する



3秒以上押す

4 「Irシステム設定」を選び、決定する



（右ページの選択へ続く☞）

Irシステムで接続した機器を使えるように設定する

Irシステム
メーカー
リモコン種別
外部入力

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定	戻る
Irシステム	オフ　オン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ1
外部入力	外部入力1
テスト	―――

●「オン」にする。
●接続した機器のメーカーを選ぶ。
●下記のテストで、うまく動作しないときに切り換える。



●当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。
→本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号（1、2、3）に合わせる。（他メーカーの機器では設定できません）

●本機で設定できる録画機器は以下の通りです。
松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよび当社、パイオニアのDVDレコーダー
※一部、使用できない製品もあります。

●「リモコン種別」について
- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- 「DVDレコーダー1～3」に設定した場合は、録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。（番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません）
この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは当社製のDMR-E50、DMR-E55、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E75V、DMR-E80H、DMR-E85H、DMR-E95H、DMR-E100H、DMR-E150V、DMR-E200Hの11機種です。（2004年7月現在）
番組タイトルが、正しく表示されないときは（☞113ページ）

（終わったら下記のテストを行う）


Irシステムで接続した機器が正しく動作するか確認する

テスト

① 「テスト」を選び、決定する



Irシステム設定	戻る
Irシステム	オフ　オン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ1
外部入力	外部入力1
テスト	―――



② 録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する

●「送信中」が表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す


（くり返し送信が終了）



■録画機器の電源が「入」「切」しないときは
➡ ●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。（☞左ページ）
●リモコン種別を変える。（上記）


（終わったら 元の画面 を押す）

録画機器の接続と設定




●接続コードは別売です。（☞ 91ページ）　●音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続（例）



例：DVDレコーダー

D端子のない録画機器の接続（例）



例：VHSビデオデッキ

■モニター出力端子（1組）

- ●ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
- ●予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。
- ●以下の信号を出力します。
  - ●本機で受信できるテレビ放送
  - ●ビデオ入力1～3に接続した各機器の映像
  - ●コンポーネント（色差）ビデオ入力に接続した機器の音声（映像信号は出ません）

ご注意

- ●**S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これらを録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。**
- ●SDメモリーカードの静止画像を見ているときは、映像信号は出力されません。

お知らせ


- ●ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、別売の変換コード（☞ 91ページ）で接続できます。

入力端子に接続した機器に合わせて表示を変える

ビデオ入力表示書換


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

① メニュー　②



2 「ビデオ入力表示書換」を選び、決定する

①



②

メニュー

調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

録画（再生）機器を接続した


ビデオ入力端子を選び、機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ入力表示書換設定

ビデオ1	VTR
ビデオ2	ビデオ2
ビデオ3	ビデオ3
色差ビデオ	色差ビデオ



●▶を押すたびに切り換わります。



（終わったら 元の画面 を押す）


接続した録画機器（☞ 左ページ）の映像・音声のモニター出力を停止する

モニター出力停止設定

●ハウリング（ブー音）や映像発振の防止のため。


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

① メニュー　②



2 「その他の設定」を選び、決定する

①



②

メニュー


調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

「モニター出力停止設定」を選び、録画機器と接続した入力端子を選ぶ

その他の設定２／３ページ

デジタルシネマリアリティ	オフ	オン
消費電力	標準	減
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
モニター出力停止設定	ビデオ1	

▼を繰り返し押すと、次のページになる。




ビデオ 1～3 、色差ビデオ から選ぶ。

しない　停止させないとき。

（終わったら 元の画面 を押す）


再生専用機器の接続と設定



●接続コードは別売です。（☞ 91ページ）　●音声コードは必ず接続してください。


DVDプレーヤーなどの接続

■D端子付きの再生専用機器の接続（例）



例：DVDプレーヤー


■D端子のない再生専用機器の接続（例）




●ビデオ入力1や3も同様に接続可能です。（このときは、95ページの設定で「ビデオ1」や「ビデオ3」を選んで設定する）

例：再生専用ビデオデッキ

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ





2 「その他の設定」を選び、決定する



入力切換ボタンを押したとき
接続のない外部入力を飛ばす
入力スキップ

「入力スキップ」を選び、「オン」を選ぶ





▼を繰り返し押すと、次のページになる。

（終わったら 元の画面 を押す）

●ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える「ビデオ入力表示書換」を行うには（☞95ページ）

■コンポーネント（色差）ビデオ入力端子

（色差ビデオ）

●ビデオデッキなどの「D1～D4映像」と「音声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

●「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみが少なく高画質に再生できます。
●「D1～D4映像」のいずれかの端子と接続します。
●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピンケーブル（RP-CVCDG15：別売）で接続できます。
●**対応している信号：**
525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)
●「D4映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

■ビデオ入力端子

（背面：ビデオ1～3）


●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接続します。

S2映像入力端子


●「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
●再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。
- S端子　：色のにじみが少ない
- S1端子　：Sにワイドテレビ対応を追加
- S2端子　：S1にワイドクリアビジョン対応を追加

●「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が映ります。
●ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はありません。
●「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定



接　続



●端子カバーの上から光ケーブルのプラグを押しこんでください。

品番：RP-CA2005A (0.5m)
RP-CA2010A (1.0m)

設　定

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

① メニュー　②

2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

①　②

メニュー
- 調整 / 初期設定
- チャンネル設定
- デジタル放送設定
- システム設定
- かんたん設置設定
- ビデオ入力表示書換
- その他の設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する


①　②

- 設置設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

（右の選択へ続く ☞）

AAC対応の オーディオ機器を接続したとき デジタル音声出力

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



PCM	オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。（工場出荷時）
AAC	AACの番組のときは、常に「AAC」出力。
自動	サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

●「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力（光）端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
●地上アナログ放送や、ビデオ入力端子１～3、色差ビデオ入力端子に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをおすすめします。

（終わったら 元の画面 を押す）

■予約実行中の音声出力について

●デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。
●上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。
（「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります）

■接続できるオーディオ機器

●デジタル音声入力（光）端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
●本機のデジタル音声出力（光）端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
●AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD（コンパクトディスク）並みの音質データを約1／12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

地上アナログ放送チャンネル一覧表
（市外局番を用いた設定）

受信チャンネル設定のご参考に…

●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下６６地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市（０７２）を入力すると、一覧表の大阪市（０６）の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。

■表の見かた

1		
受信CH	表示CH	放送局名
1	1	NHK 総合東京

■リモコンボタン
リモコンのチャンネルボタンの番号

■表示チャンネル
テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

■受信チャンネル
放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号

（２００４年７月現在）

リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名

都道府県	都市	市外局番	1 受信CH	1 表示CH	1 放送局名	2 受信CH	2 表示CH	2 放送局名	3 受信CH	3 表示CH	3 放送局名	4 受信CH	4 表示CH	4 放送局名	5 受信CH	5 表示CH	5 放送局名
北海道	札幌	011	1	1	HBCテレビ				3	3	NHK総合札幌	17	17	TV北海道	5	5	STVテレビ
	旭川	0166				2	2	NHK教育札幌				33	33	TV北海道			
	北見	0157				2	2	NHK教育札幌									
	帯広	0155	34	34	HTBテレビ							4	4	NHK総合札幌			
	釧路	0154				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
	室蘭	0143				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
	函館	0138	21	21	TV北海道	27	27	UHBテレビ	35	35	HTBテレビ	4	4	NHK総合札幌			
青森	青森	0177	1	1	青森放送				3	3	NHK総合青森				5	5	NHK教育青森
	八戸	0178										31	31	青森朝日放送			
岩手	盛岡	019	1	1	東北放送	33	33	めんこいテレビ	35	35	テレビ岩手	4	4	NHK総合盛岡	31	31	IATテレビ
宮城	仙台	022	1	1	東北放送				3	3	NHK総合仙台				5	5	NHK教育仙台
秋田	秋田	018				2	2	NHK教育秋田							31	31	秋田朝日放送
	大館	0186	1	1	青森放送							4	4	NHK総合秋田	59	59	秋田朝日放送
山形	山形	023										4	4	NHK教育山形	30	30	さくらんぼ
	鶴岡	0235	1	1	山形放送				3	3	NHK総合山形				24	24	さくらんぼ
福島	福島	024	1	1	東北放送	2	2	NHK教育福島				31	31	テレビユー福島			
	会津若松	0242	1	1	NHK総合福島				3	3	NHK教育福島	47	47	テレビユー福島			
	いわき	0246				32	32	テレビユー福島				4	4	NHK総合福島			
茨城	水戸	029	44	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	46	3	NHK教育東京	42	4	日本テレビ	16	16	放送大学
栃木	宇都宮	028	29	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	27	3	NHK教育東京	25	4	日本テレビ	31	31	とちぎテレビ
群馬	前橋	027	52	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	50	3	NHK教育東京	54	4	日本テレビ	48	48	群馬テレビ
埼玉	さいたま	048	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
千葉	千葉	043	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
東京	東京	03	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
神奈川	横浜	045	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
新潟	新潟	025							21	21	新潟テレビ21	29	29	テレビ新潟	5	5	新潟放送
富山	富山	0764	1	1	北日本放送	6	6	MROテレビ	3	3	NHK総合富山	37	37	石川テレビ			
石川	金沢	076	1	1	北日本放送				34	34	富山テレビ	4	4	NHK総合金沢			
福井	福井	0776							3	3	NHK教育福井						
山梨	甲府	055	1	1	NHK総合甲府				3	3	NHK教育甲府	4	4	日本テレビ	5	5	山梨放送
長野	長野	026				2	2	NHK総合長野				20	20	長野朝日放送			
	飯田	0265	44	44	長野朝日放送				3	3	NHK教育長野	4	4	NHK総合長野			
岐阜	岐阜	058	1	1	東海テレビ				39	3	NHK総合名古屋				5	5	CBCテレビ
静岡	静岡	054				2	2	NHK教育静岡				31	31	静岡第一テレビ			
	浜松	053	1	1	東海テレビ	30	30	静岡第一テレビ				4	4	NHK総合静岡	5	5	CBCテレビ
愛知	名古屋	052	1	1	東海テレビ				3	3	NHK総合名古屋				5	5	CBCテレビ
三重	津	059	1	1	東海テレビ	25	25	テレビ愛知	31	3	NHK総合名古屋	4	4	毎日放送	5	5	CBCテレビ
滋賀	大津	077				28	28	NHK総合大阪				36	4	毎日放送			
京都	京都	075				32	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
大阪	大阪	06				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
兵庫	神戸	078				28	2	NHK総合大阪	36	36	サンテレビ	18	4	毎日放送	19	19	テレビ大阪
奈良	奈良	0742				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送	51	51	NHK総合大阪
和歌山	和歌山	073				32	2	NHK総合大阪				42	4	毎日放送	30	30	テレビ和歌山
鳥取	鳥取	0857	1	1	日本海テレビ				3	3	NHK総合鳥取	4	4	NHK教育鳥取			
島根	松江	0852	30	30	日本海テレビ												
	浜田	0855				2	2	NHK総合松江	54	54	日本海テレビ				5	5	山陰放送
岡山	岡山	086	35	35	OHKテレビ	23	23	テレビせとうち	3	3	NHK教育岡山				5	5	NHK総合岡山
広島	広島	082	31	31	テレビ新広島				3	3	NHK総合広島	4	4	中国放送			
	福山	084	54	54	テレビ新広島				3	3	NHK教育広島				5	5	NHK総合広島
山口	山口	083	1	1	NHK教育山口	2	2	KBCテレビ	23	23	TVQ九州放送	28	28	山口朝日放送	5	5	大分放送
徳島	徳島	088	1	1	四国放送	19	19	テレビ大阪	3	3	NHK総合徳島	4	4	毎日放送	55	55	テレビ和歌山
香川	高松	087	19	19	テレビせとうち				39	39	NHK教育高松	4	4	毎日放送	37	37	NHK総合高松
愛媛	松山	089	23	23	テレビせとうち	2	2	NHK教育松山	12	12	広島テレビ	35	35	広島ホーム	31	31	テレビ新広島
	新居浜	0897	23	23	テレビせとうち	2	2	NHK総合松山	12	12	広島テレビ	4	4	NHK教育松山	31	31	テレビ新広島
高知	高知	0888										4	4	NHK総合高知			
福岡	福岡	092	1	1	KBCテレビ	36	36	サガテレビ	3	3	NHK総合福岡	4	4	RKB毎日放送	19	19	TVQ九州放送
	北九州	093				2	2	KBCテレビ	35	35	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	23	23	TVQ九州放送
佐賀	佐賀	0952	57	57	KBCテレビ	40	40	NHK教育佐賀	52	52	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	14	14	TVQ九州放送
長崎	長崎	095	1	1	NHK教育長崎	57	57	KBCテレビ	3	3	NHK総合長崎	4	4	RKB毎日放送	5	5	長崎放送
熊本	熊本	096	1	1	KBCテレビ	2	2	NHK教育熊本	16	16	熊本朝日放送	22	22	KKTテレビ	5	5	長崎放送
大分	大分	097	1	1	KBCテレビ				3	3	NHK総合大分	4	4	RKB毎日放送	5	5	大分放送
宮崎	宮崎	0985	1	1	南日本放送				35	35	テレビ宮崎						
	延岡	0982				2	2	NHK教育宮崎				4	4	NHK総合宮崎			
鹿児島	鹿児島	099	1	1	南日本放送	34	34	テレビ熊本	3	3	NHK総合鹿児島	35	35	テレビ宮崎	5	5	NHK教育鹿児島
	阿久根	0996	17	17	鹿児島読売	34	34	テレビ熊本				23	23	鹿児島放送			
沖縄	那覇	098	28	28	琉球朝日放送	2	2	NHK総合沖縄									

都市	市外局番	6 受信CH	6 表示CH	6 放送局名	7 受信CH	7 表示CH	7 放送局名	8 受信CH	8 表示CH	8 放送局名	9 受信CH	9 表示CH	9 放送局名	10 受信CH	10 表示CH	10 放送局名	11 受信CH	11 表示CH	11 放送局名	12 受信CH	12 表示CH	12 放送局名
札幌	011							27	27	UHBテレビ				35	35	HTBテレビ				12	12	NHK教育札幌
旭川	0166				7	7	STVテレビ	37	37	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
北見	0157				7	7	STVテレビ	59	59	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	61	61	HTBテレビ	53	53	HBCテレビ			
帯広	0155	6	6	HBCテレビ				32	32	UHBテレビ				10	10	STVテレビ				12	12	NHK教育札幌
釧路	0154				7	7	STVテレビ	41	41	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
室蘭	0143				7	7	STVテレビ	37	37	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
函館	0138	6	6	HBCテレビ										10	10	NHK教育札幌				12	12	STVテレビ
青森	0177							27	27	UHBテレビ				34	34	青森朝日放送	35	35	HTBテレビ	38	38	青森テレビ
八戸	0178				7	7	NHK教育青森				9	9	NHK総合青森				11	11	青森放送	33	33	青森テレビ
盛岡	019	6	6	IBCテレビ	34	34	ミヤギテレビ	8	8	NHK教育盛岡				32	32	東日本放送				12	12	仙台放送
仙台	022				32	32	東日本放送				34	34	ミヤギテレビ							12	12	仙台放送
秋田	018										9	9	NHK総合秋田				11	11	秋田放送	37	37	秋田テレビ
大館	0186	6	6	秋田放送				8	8	NHK教育秋田										57	57	秋田テレビ
山形	023	36	36	テレビユー山形				8	8	NHK総合山形				10	10	山形放送				38	38	山形テレビ
鶴岡	0235	6	6	NHK教育山形				22	22	テレビユー山形										39	39	山形テレビ
福島	024	33	33	福島中央テレビ	32	32	東日本放送	34	34	ミヤギテレビ	9	9	NHK総合福島	35	35	福島放送	11	11	福島テレビ	12	12	仙台放送
会津若松	0242	6	6	福島テレビ	32	32	東日本放送	37	37	福島中央テレビ	34	34	ミヤギテレビ	41	41	福島放送				12	12	仙台放送
いわき	0246	34	34	福島中央テレビ				8	8	福島テレビ				10	10	NHK教育福島				36	36	福島放送
水戸	029	40	6	TBSテレビ				38	8	フジテレビ	39	46	千葉テレビ	36	10	テレビ朝日				32	12	テレビ東京
宇都宮	028	23	6	TBSテレビ				21	8	フジテレビ				19	10	テレビ朝日				17	12	テレビ東京
前橋	027	56	6	TBSテレビ	40	16	放送大学	58	8	フジテレビ	38	38	テレビ埼玉	60	10	テレビ朝日				62	12	テレビ東京
さいたま	048	6	6	TBSテレビ	38	38	テレビ埼玉	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	48	48	群馬テレビ	12	12	テレビ東京
千葉	043	6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	38	38	テレビ埼玉	12	12	テレビ東京
東京	03	6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	38	38	テレビ埼玉	12	12	テレビ東京
横浜	045	6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ				10	10	テレビ朝日				12	12	テレビ東京
新潟	025							8	8	NHK総合新潟				35	35	新潟総合テレビ				12	12	NHK教育新潟
富山	0764	32	32	チューリップ										10	10	NHK教育富山				34	34	富山テレビ
金沢	076	6	6	MROテレビ	25	25	北陸朝日放送	8	8	NHK教育金沢				33	33	テレビ金沢				37	37	石川テレビ
福井	0776	6	6	MROテレビ							9	9	NHK総合福井				11	11	福井放送	39	39	福井テレビ
甲府	055	37	37	テレビ山梨	6	6	TBSテレビ	8	8	フジテレビ				10	10	テレビ朝日				12	12	テレビ東京
長野	026	30	30	テレビ信州							9	9	NHK教育長野	38	38	長野放送	11	11	信越放送			
飯田	0265	6	6	信越放送				42	42	テレビ信州				40	40	長野放送						
岐阜	058	25	25	テレビ愛知	37	37	岐阜テレビ	33	33	三重テレビ	9	9	NHK教育名古屋				11	11	メ～テレ	35	35	中京テレビ
静岡	054	33	33	静岡朝日テレビ							9	9	NHK総合静岡				11	11	SBSテレビ	35	35	テレビ静岡
浜松	053	6	6	SBSテレビ	25	25	テレビ愛知	8	8	NHK教育静岡				28	28	静岡朝日テレビ				34	34	テレビ静岡
名古屋	052	37	37	岐阜テレビ	35	35	中京テレビ	33	33	三重テレビ	9	9	NHK教育名古屋				11	11	メ～テレ	25	25	テレビ愛知
津	059	6	6	ABCテレビ	33	33	三重テレビ	8	8	関西テレビ	9	9	NHK教育名古屋	10	10	読売テレビ	11	11	メ～テレ	35	35	中京テレビ
大津	077	38	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	40	8	関西テレビ	30	30	びわ湖放送	42	10	読売テレビ				46	46	NHK教育大阪
京都	075	6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ				12	12	NHK教育大阪
大阪	06	6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ				12	12	NHK教育大阪
神戸	078	20	6	ABCテレビ				22	8	関西テレビ				24	10	読売テレビ				26	12	NHK教育大阪
奈良	0742	6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ	55	55	奈良テレビ	12	12	NHK教育大阪
和歌山	073	44	6	ABCテレビ				46	8	関西テレビ				48	10	読売テレビ				26	12	NHK教育大阪
鳥取	0857													22	22	山陰放送				24	24	山陰中央テレビ
松江	0852	6	6	NHK総合松江				34	34	山陰中央テレビ				10	10	山陰放送				12	12	NHK教育松江
浜田	0855							58	58	山陰中央テレビ	9	9	NHK教育松江									
岡山	086				25	25	瀬戸内海放送				9	9	西日本放送				11	11	山陽放送			
広島	082				7	7	NHK教育広島				35	35	広島ホーム							12	12	広島テレビ
福山	084				7	7	中国放送				57	57	広島ホーム				11	11	広島テレビ			
山口	083				38	38	テレビ山口	8	8	RKB毎日放送	9	9	NHK総合山口	10	10	テレビ西日本	11	11	山口放送	35	35	FBSテレビ
徳島	088	6	6	ABCテレビ	36	36	サンテレビ	8	8	関西テレビ				10	10	読売テレビ				38	12	NHK教育徳島
高松	087	6	6	ABCテレビ	33	33	瀬戸内海放送	8	8	関西テレビ	9	9	西日本放送	10	10	読売テレビ	29	29	山陽放送	31	31	OHKテレビ
松山	089	6	6	NHK総合松山	25	25	愛媛朝日テレビ	29	29	あいテレビ	9	9	西日本放送	10	10	南海放送	11	11	山陽放送	37	37	愛媛放送
新居浜	0897	6	6	南海放送	33	33	瀬戸内海放送	27	27	あいテレビ	9	9	西日本放送	14	14	愛媛朝日テレビ	11	11	山陽放送	36	36	愛媛放送
高知	0888	6	6	NHK教育高知				8	8	高知放送				38	38	テレビ高知	40	40	高知さんさん			
福岡	092	6	6	NHK教育福岡							9	9	テレビ西日本				11	11	RKKテレビ	37	37	FBSテレビ
北九州	093	6	6	NHK総合福岡				8	8	RKB毎日放送				10	10	テレビ西日本	11	11	RKKテレビ	12	12	NHK教育福岡
佐賀	0952	34	34	テレビ熊本	5	5	長崎放送	48	48	RKB毎日放送	38	38	NHK総合佐賀	60	60	テレビ西日本	11	11	RKKテレビ	37	37	テレビ長崎
長崎	095	34	34	テレビ熊本	25	25	長崎国際テレビ	9	9	テレビ西日本	27	27	長崎文化放送	11	11	RKKテレビ	37	37	テレビ長崎	22	22	KKTテレビ
熊本	096	34	34	テレビ熊本	37	37	テレビ長崎	36	36	サガテレビ	9	9	NHK総合熊本	19	19	TVQ九州放送	11	11	RKKテレビ	4	4	RKB毎日放送
大分	097	10	10	南海放送	36	36	テレビ大分	37	37	FBSテレビ	24	24	大分朝日放送	19	19	TVQ九州放送	9	9	テレビ西日本	12	12	NHK教育大分
宮崎	0985				32	32	鹿児島放送	8	8	NHK総合宮崎	38	38	鹿児島テレビ	10	10	宮崎放送				12	12	NHK教育宮崎
延岡	0982	6	6	宮崎放送				39	39	テレビ宮崎												
鹿児島	099	10	10	宮崎放送	32	32	鹿児島放送	22	22	KKTテレビ	38	38	鹿児島テレビ	16	16	熊本朝日放送	30	30	鹿児島読売			
阿久根	0996	35	35	鹿児島テレビ	22	22	KKTテレビ	8	8	NHK総合鹿児島	16	16	熊本朝日放送	10	10	南日本放送	11	11	RKKテレビ	12	12	NHK教育鹿児島
那覇	098							8	8	沖縄テレビ				10	10	琉球放送				12	12	NHK教育沖縄

地上デジタル放送チャンネル一覧表（地域名を用いた設定）

●かんたん設置設定（☞68ページ）で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌	3 NHK総合・函館	3 NHK総合・旭川	3 NHK総合・帯広	3 NHK総合・釧路	3 NHK総合・北見	3 NHK総合・室蘭
	2 NHK教育・札幌	2 NHK教育・函館	2 NHK教育・旭川	2 NHK教育・帯広	2 NHK教育・釧路	2 NHK教育・北見	2 NHK教育・室蘭
	1 HBC札幌	1 HBC函館	1 HBC旭川	1 HBC帯広	1 HBC釧路	1 HBC北見	1 HBC室蘭
	5 STV札幌	5 STV函館	5 STV旭川	5 STV帯広	5 STV釧路	5 STV北見	5 STV室蘭
	6 HTB札幌	6 HTB函館	6 HTB旭川	6 HTB帯広	6 HTB釧路	6 HTB北見	6 HTB室蘭
	8 UHB札幌	8 UHB函館	8 UHB旭川	8 UHB帯広	8 UHB釧路	8 UHB北見	8 UHB室蘭
	7 TVH札幌	7 TVH函館	7 TVH旭川	7 TVH帯広	7 TVH釧路	7 TVH北見	7 TVH室蘭


お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台	1 NHK総合・秋田	1 NHK総合・山形	1 NHK総合・盛岡	1 NHK総合・福島	3 NHK総合・青森	1 NHK総合・東京
	2 NHK教育・仙台	2 NHK教育・秋田	2 NHK教育・山形	2 NHK教育・盛岡	2 NHK教育・福島	2 NHK教育・青森	2 NHK教育・東京
	1 TBCテレビ	4 ABS秋田放送	4 YBC山形放送	6 IBCテレビ	8 福島テレビ	1 RAB青森放送	4 日本テレビ
	8 仙台放送	8 AKT秋田テレビ	5 YTS山形テレビ	4 テレビ岩手	4 福島中央ﾃﾚﾋﾞ	6 ATV青森テレビ	6 TBS
	4 ミヤギテレビ	5 AAB秋田朝日放送	6 ﾃﾚﾋﾞﾕｰ山形	8 めんこいﾃﾚﾋﾞ	5 KFB福島放送	5 青森朝日放送	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
	5 KHB東日本放送		8 さくらんぼﾃﾚﾋﾞ	5 岩手朝日ﾃﾚﾋﾞ	6 ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島		5 テレビ朝日
							7 テレビ東京
							9 東京MXﾃﾚﾋﾞ
							12 放送大学

お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・水戸	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・長野
	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・長野
	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 テレビ信州
	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	5 ABN長野朝日放送
	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	8 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	6 SBC信越放送
	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	8 NBS長野放送
	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	
	3 TVKテレビ	3 群馬テレビ	12 放送大学	3 ちばテレビ	3 とちぎテレビ	3 テレビ埼玉	
	12 放送大学	12 放送大学		12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	

お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟	1 NHK総合・甲府	1 NHK総合・大阪	1 NHK総合・京都	1 NHK総合・神戸	1 NHK総合・和歌山	1 NHK総合・奈良
	2 NHK教育・新潟	2 NHK教育・甲府	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪
	6 BSN	4 YBS山梨放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送
	8 NST	6 UTY	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ
	4 TeNYﾃﾚﾋﾞ新潟		8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ
	5 新潟テレビ21		10 よみうりﾃﾚﾋﾞ	10 よみうりﾃﾚﾋﾞ	10 よみうりﾃﾚﾋﾞ	10 よみうりﾃﾚﾋﾞ	10 よみうりﾃﾚﾋﾞ
			7 テレビ大阪	5 KBS京都	3 サンテレビ	5 テレビ和歌山	9 奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津	1 NHK総合・広島	1 NHK総合・岡山	1 NHK総合・高松	3 NHK総合・松江	3 NHK総合・鳥取	1 NHK総合・山口
	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・広島	2 NHK教育・岡山	2 NHK教育・高松	2 NHK教育・松江	2 NHK教育・鳥取	2 NHK教育・山口
	4 MBS毎日放送	3 RCCテレビ	4 RNC西日本テレビ	4 RNC西日本テレビ	8 山陰中央ﾃﾚﾋﾞ	8 山陰中央ﾃﾚﾋﾞ	4 KRY山口放送
	6 ABCテレビ	4 広島テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	5 KSB瀬戸内海放送	6 BSSテレビ	6 BSSテレビ	3 TYSﾃﾚﾋﾞ山口
	8 関西テレビ	5 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ	6 RSKテレビ	6 RSKテレビ	1 日本海テレビ	1 日本海テレビ	5 YAB山口朝日
	10 よみうりﾃﾚﾋﾞ	8 TSS	7 ﾃﾚﾋﾞせとうち	7 ﾃﾚﾋﾞせとうち			
	3 BBCびわ湖放送		8 OHKテレビ	8 OHKテレビ			

■表の見方



（2003年6月25日現在）

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋	3 NHK総合・津	3 NHK総合・岐阜	1 NHK総合・金沢	1 NHK総合・静岡	1 NHK総合・福井	3 NHK総合・富山
	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・金沢	2 NHK教育・静岡	2 NHK教育・福井	2 NHK教育・富山
	1 東海テレビ	1 東海テレビ	1 東海テレビ	4 テレビ金沢	6 SBS	7 FBCテレビ	1 KNB北日本放送
	5 CBC	5 CBC	5 CBC	5 北陸朝日放送	8 テレビ静岡	8 福井テレビ	8 BBT富山テレビ
	6 メ～テレ	6 メ～テレ	6 メ～テレ	6 MRO	4 静岡第一ﾃﾚﾋﾞ		6 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ
	4 中京テレビ	4 中京テレビ	4 中京テレビ	8 石川テレビ	5 静岡朝日ﾃﾚﾋﾞ		
	10 テレビ愛知	7 三重テレビ	8 岐阜テレビ				

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山	3 NHK総合・徳島	1 NHK総合・高知	3 NHK総合・福岡	1 NHK総合・熊本	1 NHK総合・長崎	3 NHK総合・鹿児島
	2 NHK教育・松山	2 NHK教育・徳島	2 NHK教育・高知	3 NHK総合・北九州	2 NHK教育・熊本	2 NHK教育・長崎	2 NHK教育・鹿児島
	4 南海放送	1 四国放送	4 高知放送	2 NHK教育・福岡	3 RKK熊本放送	3 NBC長崎放送	1 MBC南日本放送
	5 愛媛朝日		6 テレビ高知	2 NHK教育・北九州	8 TKUﾃﾚﾋﾞ熊本	8 KTNﾃﾚﾋﾞ長崎	8 KTS鹿児島ﾃﾚﾋﾞ
	6 あいテレビ		8 さんさんﾃﾚﾋﾞ	1 KBC九州朝日放送	4 KKTくまもと県民	5 NCC長崎文化放送	5 KKB鹿児島放送
	8 テレビ愛媛			4 RKB毎日放送	5 KAB熊本朝日放送	4 NIB長崎国際ﾃﾚﾋﾞ	4 KYT鹿児島讀賣TV
				5 FBS福岡放送			
				7 TVQ九州放送			
				8 TNCﾃﾚﾋﾞ西日本			

お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎	1 NHK総合・大分	1 NHK総合・佐賀	1 NHK総合・那覇			
	2 NHK教育・宮崎	2 NHK教育・大分	2 NHK教育・佐賀	2 NHK教育・那覇			
	6 MRT宮崎放送	3 OBS大分放送	3 STSｻｶﾞﾃﾚﾋﾞ	3 RBCテレビ			
	3 UMKﾃﾚﾋﾞ宮崎	4 TOSﾃﾚﾋﾞ大分		5 QAB琉球朝日放送			
		5 OAB大分朝日放送		8 沖縄ﾃﾚﾋﾞ(OTV)			

■物理チャンネル一覧表

●既に放送が開始された地域の物理チャンネルを掲載しています。（2004年7月現在）

●右記以外の地域については販売店にご相談ください。

●物理チャンネルについて
（☞68ページ）

東京			愛知			大阪		
物理CH	表示CH	放送局名	物理CH	表示CH	放送局名	物理CH	表示CH	放送局名
27	1	NHK総合・東京	20	3	NHK総合・名古屋	24	1	NHK総合・大阪
26	2	NHK教育・東京	13	2	NHK教育・名古屋	13	2	NHK教育・大阪
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS毎日放送
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABCテレビ
21	8	ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ	22	6	メ～テレ	17	8	関西テレビ
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	よみうりﾃﾚﾋﾞ
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪
20	9	東京MXﾃﾚﾋﾞ						
28	12	放送大学						

地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送のチャンネル修正（☞ 69、75ページ）で「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード（4桁の数字）を直接入力することもできます。

（2004年7月現在）

地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK総合札幌	0336
	NHK教育札幌	0346
	HBCテレビ	0257
	STVテレビ	0261
	UHBテレビ	0283
	HTBテレビ	0291
	TV北海道	0273
青森	NHK総合青森	0592
	NHK教育青森	0602
	青森放送	0513
	青森テレビ	0294
	青森朝日放送	4386
秋田	NHK総合秋田	1360
	NHK教育秋田	1370
	秋田放送	0267
	秋田テレビ	0293
	秋田朝日放送	4383
岩手	NHK総合盛岡	0848
	NHK教育盛岡	0858
	IATテレビ	0276
	テレビ岩手	0547
	IBCテレビ	0262
	めんこいテレビ	4385
山形	NHK総合山形	1616
	NHK教育山形	1626
	山形放送	0266
	さくらんぼ	0286
	テレビユー山形	0292
	山形テレビ	0550
宮城	NHK総合仙台	1104
	NHK教育仙台	1114
	東北放送	0769
	仙台放送	0268
	ミヤギテレビ	0546
	東日本放送	0288
福島	NHK総合福島	1872
	NHK教育福島	1882
	福島放送	0803
	福島中央テレビ	4641
	テレビユー福島	0543
	福島テレビ	0523
関東 東京	NHK総合東京	2128
	NHK教育東京	2138
	日本テレビ	0260
	TBSテレビ	0518
	フジテレビ	0264
	テレビ朝日	0522
	テレビ東京	0524
	MXテレビ	0270
関東 埼玉	テレビ埼玉	0806
関東 千葉	千葉テレビ	0302
関東 神奈川	TVKテレビ	4394
関東 群馬	群馬テレビ	0304
関東 栃木	とちぎテレビ	4631
新潟	NHK総合新潟	2384
	NHK教育新潟	2394
	新潟放送	0517
	新潟総合テレビ	5155
	テレビ新潟	0285
	新潟テレビ21	0533
長野	NHK総合長野	2640
	NHK教育長野	2650
	長野放送	1062
	長野朝日放送	4628
	テレビ信州	0542
	信越放送	0779
山梨	NHK総合甲府	2896
	NHK教育甲府	2906
山梨	山梨放送	0773
	テレビ山梨	0549
静岡	NHK総合静岡	3920
	NHK教育静岡	3930
	SBSテレビ	1291
	テレビ静岡	1315
	静岡朝日テレビ	5153
	静岡第一テレビ	4895
中部	NHK総合名古屋	4176
	NHK教育名古屋	4186
中部（愛知）	東海テレビ	1281
	CBCテレビ	1029
	メ～テレ	5643
	中京テレビ	1571
	テレビ愛知	0537
中部 岐阜	岐阜テレビ	1061
中部 三重	三重テレビ	1313
富山	NHK総合富山	3152
	NHK教育富山	3162
	チューリップ	4640
	北日本放送	1025
	富山テレビ	0802
石川	NHK総合金沢	3408
	NHK教育金沢	3418
	石川テレビ	0805
	テレビ金沢	0801
	北陸朝日放送	4377
	MROテレビ	0774
福井	NHK総合福井	3664
	NHK教育福井	3674
	福井放送	1035
	福井テレビ	0295
関西 大阪	NHK総合大阪	4432
	NHK教育大阪	4442
	毎日放送	0516
	ABCテレビ	1030
	関西テレビ	0520
	読売テレビ	0778
	テレビ大阪	0275
関西 京都	京都テレビ	1058
関西 兵庫	サンテレビ	0548
関西 奈良	奈良テレビ	0311
関西 和歌山	テレビ和歌山	5150
関西 滋賀	びわ湖放送	0798
岡山	NHK総合岡山	5200
	NHK教育岡山	5210
	山陽放送	1803
	OHKテレビ	1827
	テレビせとうち	4375
広島	NHK総合広島	5456
	NHK教育広島	5466
	中国放送	0772
	広島テレビ	0780
	テレビ新広島	5151
	広島ホーム	2083
鳥取	NHK総合鳥取	4688
	NHK教育鳥取	4698
	日本海テレビ	5633
	山陰放送	1034
島根	NHK総合松江	4944
	NHK教育松江	4954
	山陰中央テレビ	5410
山口	NHK総合山口	5712
	NHK教育山口	5722
	山口放送	2059
	テレビ山口	1318
	山口朝日放送	4380
香川	NHK総合高松	6224
	NHK教育高松	6234
	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
徳島	NHK総合徳島	5968
	NHK教育徳島	5978
	四国放送	1793
愛媛	NHK総合松山	6480
	NHK教育松山	6490
	南海放送	1290
	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	4889
高知	NHK総合高知	6736
	NHK教育高知	6746
	高知さんさん	0296
	テレビ高知	1574
	高知放送	0776
福岡	NHK総合福岡	6992
	NHK教育福岡	7002
	KBCテレビ	2049
	RKB毎日放送	1028
	テレビ西日本	0521
	FBSテレビ	1573
	TVQ九州放送	0531
佐賀	NHK総合佐賀	7760
	NHK教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
鹿児島	NHK総合鹿児島	8528
	NHK教育鹿児島	8538
	南日本放送	2305
	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
宮崎	NHK総合宮崎	8272
	NHK教育宮崎	8282
	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
大分	NHK総合大分	8016
	NHK教育大分	8026
	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
熊本	NHK総合熊本	7504
	NHK教育熊本	7514
	RKKテレビ	2315
	熊本朝日放送	4624
	KKTテレビ	0278
	テレビ熊本	1570
長崎	NHK総合長崎	7248
	NHK教育長崎	7258
	長崎国際テレビ	5145
	長崎文化放送	4635
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
沖縄	NHK総合沖縄	8784
	NHK教育沖縄	8794
	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
全国	衛星第1	0074
	衛星第2	0076
	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

Gガイド地域一覧表

受信チャンネル設定のご参考に…

●「Gガイド地域設定」（☞ 80ページ）で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

（2004年7月現在）

札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ 千葉テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ

前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MX テレビ テレビ埼玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 TVK テレビ テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレビ埼玉 フジテレビ TVK テレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送

富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ～テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ～テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪

和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関 宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送

福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄

アイコン一覧

●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

アイコン	説明
テレビ	デジタルテレビ放送(映像＋音声)の番組。
データ	データ放送の番組。
+d テレビ	デジタル放送で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。
+d ラジオ	ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。
信号	映像や音声、データのいずれかを信号切り換えができる番組。
モノラル	モノラル音声の番組。
ステレオ	ステレオ放送の番組。
アナログ XCOPY	アナログコピーガードが、かかっている番組。(アナログで録画できません)
アナログ X出力	モニター出力端子から映像や音声信号を出力しない番組。(録画できません)
マルチビュー	マルチビュー放送の番組。
字幕	番組の中に字幕(日本語／英語)の情報が含まれている番組。
ラジオ	ラジオ放送の番組。
臨時	臨時ニュースなど予定外の番組。
d テレビ	デジタル放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。
d ラジオ	ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。
16:9 1125i	番組の映像信号情報。上：画面の横縦比(16：9、4：3)、下：信号方式(1125i、750p、525p、525i)
主+副	二重音声信号で、「主＋副」音声の番組。
サラウンド	5.1chなどのサラウンド放送の番組。
有料	有料のデータを含む番組。(ペイ・パー・ビュー番組)
無料	無料の番組。
20才～	視聴年齢制限がある番組。(表示される年齢は4～20才まであります)

予約一覧画面

アイコン	説明
見るだけ	見るだけ予約した番組。
録画 Ir	録画予約した番組。(下：録画機器、方式)
録画	上記以外の機器で録画予約した番組。
月~土 月~金 毎日 毎週	毎週、毎日、曜日指定での予約。
重複	予約時間が重なっていた場合の、優先順位が低い予約。
済	予約時間が終了した予約。
実行中	現在、実行中の予約。
変更	放送開始時間を変更して予約が実行された番組。
検索中	時間変更追従を実行中。(時間確認中)
済 取消	お客様の操作や録画機器の状態により録画が取り消されたときに表示。
済 警告	予約実行の途中中断、時間の変更、指定の信号で録画できない、録画機器が正しく動作していない場合などに表示。
警告	この予約は実行できません。(受信チャンネルが変更になったときなど)
PPV	有料のデータを含む番組。(ペイ・パー・ビュー番組)
リレー	イベントリレーが実行されたリレー先の予約。(☞ 33ページ)

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(☞ 24ページ)

映画	音楽	ニュース・報道	劇場・公演
ドラマ	バラエティ	アニメ・漫画	趣味・教育
スポーツ	情報・ワイドショー	ドキュメンタリー・教養	福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面

アイコン	説明
4才～	視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に設定している視聴可能年齢を表示。
(未読メール)	メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール。(未読メール)
予	番組表で予約された番組
有料	一番組限度額の設定より高い金額の番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。
(既読メール)	メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール。(既読メール)

故障かな!?

共通の項目

症状	原因と処置	ページ
映像が出ないなど表示がおかしい、また急にリモコンが操作できなくなった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	–
電源が入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか？	– 16
リモコンで操作できない	●チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか？ ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ ●リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。→本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	16 14 15 –
テレビから時々、「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	–
ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	–
接続した機器の映像が出ない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか？端子の奥までしっかり差し込んでください。	–
テレビ内部から「カチッ」と音がする	●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。 ●衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の回路が自動的に動作する音です。	– –
テレビの上部や液晶パネル面の温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。（本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。）	–

テレビ放送のとき

症状	原因と処置	ページ
チャンネル番号が画面から消えない	●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか？→再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。	19
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、色が消える	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ ●アンテナ線は正しく接続されていますか？ ●ビデオデッキを接続し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ／ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか？	– 62 –
「セルフワイド」のとき画面のサイズがときどき変わる	●最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 ●4：3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。→手動で画面モードを設定してください。	39
ビデオなどの録画機器で選局すると一瞬、黒い帯が出る	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	–
画面の上下に映像のない部分ができる	●16：9より横長の映像ソフト（シネマビジョンサイズのソフトなど）のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	–
あるチャンネルだけ映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか？	74
画面にはん点が出たり、画面が揺れる	●外部（自動車や電車、高圧線、ネオン、モーターなど）からの影響（妨害電波や誘導電磁波）を受けていませんか？→一度、電源を切り、設置場所を変えてみてください。	–

故障かな!?（つづき）

テレビ放送のとき（つづき）

症状	原因と処置	ページ
ズームやジャストにすると画面の上下が欠ける	●画面の位置調整がずれていませんか？ →画面の位置を調整してください。	40
地上アナログ放送で映像が2重3重に見える	●アンテナの方向がずれていませんか？ ●山やビルからの反射電波を受けていませんか？	– –
チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる	●画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	–

衛星（BS、110度CS）デジタル放送のとき

症状	原因と処置	ページ
映像も音も出ない	●「アンテナ設定」は、正しく設定されていますか？ ●「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考えられます。アンテナの取替により改善される場合がありますので販売店とご相談ください。	82
110度CSデジタル放送が受信できない	●本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか？ →直接接続するか、110度CS対応の分配器（別売）などをご使用ください。 ●BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。	–
特定のチャンネルの映像や音声が出ない（または、ときどき出なくなる）	●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか？ ●PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります。アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店とご相談ください。	–
画質や音質が少し悪くなった	●降雨対応放送になっていませんか？ →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	–

衛星（BS、110度CS）デジタル放送のとき（つづき）

症状	原因と処置	ページ
映像や音声が出ない（または、ときどき出なくなる） 映像が静止する（または、ときどき静止する）	●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが受信可能レベル（50以上が目安）に達しているかご確認ください。 また「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。 ●着雪（アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 →衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。	82 –
画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	●電話回線の接続や設定は正しいですか？ →電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 ●B-CASカードは正しく挿入されていますか？	65 84 64
有料放送の視聴ができない	●B-CASカードが正しく挿入されていますか？ ●有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ →視聴契約手続きをしてください。 ●電話回線が正しく接続されていますか？ ●「電話設定」が正しく設定されていますか？	64 – 65 84

地上デジタル放送のとき

症状	原因と処置	ページ
映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベル（44以上が目安）に達しているかご確認ください。 （アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします）	86
地上デジタル放送が受信できない	●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか？ →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。	– – –

故障かな!?（つづき）

デジタル放送（共通）のとき

症状	原因と処置	ページ
電話機にノイズ（雑音）が入る 電話回線につないでいるとき電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る	●付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 →別売の自動転換器（パソコン対応用）または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。	–
IP電話回線を使用時につながらない	●NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。	–
字幕や文字スーパーが出ない	●メニュー画面などが表示されていませんか？ →元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ →「オン」にしてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ →字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。	– 48 106
画面モードボタンを押しても、サイドカットの切り換えができない	●予約録画の実行中ではありませんか？ →予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。 ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。 ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。	32 33

番組表について

症状	原因と処置	ページ
番組表が出ない、または8日分表示されない	●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV（CATV）でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。 ●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組表データがありません。 →リモコンで電源「切」または地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。（2004年6月現在） ※次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。（本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき）	40・63 22
地上アナログ放送で番組表に表示されない放送局がある	●「受信チャンネル設定」で、放送局名の設定が必要です。 ●「Gガイド地域設定」が必要です。 ※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	68 80

録画、予約のとき

症状	原因と処置	ページ
Irシステムで録画機器の録画予約ができない	●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？ ●「Ir システムの設定」は正しいですか？ ●録画機器は正しく準備できていますか？ →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。	92 92 90 28
予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか？ →見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	–
地上アナログ放送の番組が録画できない	●モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか？ →S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。	94
番組タイトルが正しくDVDレコーダーで表示されない	●対応機種は93ページをご覧ください。 ●番組タイトルに🅽、🈔、🈖などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 ●またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。（くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません） ●送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。	93

Tナビのとき

症状	原因と処置
Tナビが動かない、つながらない	●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書Tnavi編をご覧ください Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/index.html （2004年7月現在）

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内　容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。（☞ 65、84ページ）
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。（☞ 64ページ）
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触（タッチ）していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。（☞ 62、83ページ）
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間が取得できません。 **番組データ受信待ちです。**	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。（☞ 22、112ページ）
番組データがありません。決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得したい放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。衛星デジタル放送を録画予約する場合は、衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されているため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。（☞ 74ページ）

メッセージ	内　容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を切らずにお待ちください（最大約3分） **起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。**（最大約3分）	電源を「入」時に表示されます。前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか？	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
デジタルチューナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 ①テレビ本体の電源を「切」にする。 ②本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。（データ放送時を除く）ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p（720p）、1125i（1080i）のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ（画面モード）を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像では、なくなりますので、ご注意ください。（☞ 38ページ）
番組がハイビジョン放送の場合、両端を切り取った映像に変換してモニター出力します。（データ放送時を除く）	750p（720p）、1125i（1080i）のデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。（☞ 33ページ）

使用上のご留意点

- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- 商標などについて
  - SDロゴは商標です。　●CP8 PATENT　●Tnaviロゴは登録商標です。

  なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」→「ID表示」→「ソフト情報表示」をご参照ください。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド（EPG）が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド（EPG）の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

  "Mobile Wnn"ⒸOMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

■デジタル放送のコピー制御について

- デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。
- 本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
  - デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
  - 挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
  - もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- 原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。
  - CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア（ディスクなど）の組み合わせにおいてのみ、1回だけ録画が可能です。　*Content Protection for Recordable Media

    DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
  - この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
  - VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
  - 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
  - 「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
  - 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
  - 社団法人　地上デジタル放送推進協会　http://www.d-pa.org/
  - 社団法人　BSデジタル放送推進協会　http://www.bpa.or.jp/

仕様

- このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
  (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体		
品番		TH-22LX30（22V型）
種類		地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
使用電源		AC100V　50／60Hz
消費電力		88W 本体電源「切」時　約0.04W、リモコンで電源「切」時　約0.1W （電源ランプ橙色または回線使用中／データ取得中ランプが橙色時　約16W）
年間消費電力量		120kWh／年
受信チャンネル		VHF　ch1〜12／UHF　ch13〜62／CATV　c13〜c38／BSデジタル　000〜999 110度CSデジタル　000〜999／地上デジタル000〜999
音声実用最大出力		8W(4W + 4W)JEITA
スピーカー		4cm×12cm 角型2個
液晶ディスプレイ（アスペクト比16：9）		22V型 画素数：水平1280×垂直720
画面寸法		幅　48.8cm 高さ　27.4cm 対角　56.0cm
接続端子	NTSC関連	●ビデオ入力1〜3（ビデオ入力3はS2映像なし）［S2映像：輝度・色信号分離（75Ω）　映像：1V [p-p]（75Ω）／音声：左・右　0.5V [rms]］ ●モニター出力［S2映像：輝度・色信号分離（75Ω）　映像：1V [p-p]（75Ω）／音声：左・右　0.5V [rms]］ お知らせ ●モニター出力のS2映像……「フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ関連	D4映像〔Y：1V [p-p]（75Ω）、P_B/C_B：0.7V [p-p]（75Ω）、P_R/C_R：0.7V [p-p]（75Ω）〕 音声：左・右　0.5V [rms] ※ 入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式
	衛星関連	●BS・110度CS-IF入力（75Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15V）出力
	その他	●光デジタル音声出力端子：−18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子（電話回線）：2400bps、MNP4（着呼機能なし） ●Irシステム（Irシステムケーブル［付属品］用） ●ヘッドホン／イヤホン（16〜32Ω推奨） ●SDカードスロット ●LAN端子（10BASE-T）
外形寸法		テレビスタンドを含む寸法　幅 59.2cm　高さ 50.3cm　奥行 26.0cm 本体のみの寸法　幅 59.2cm　高さ 42.0cm　奥行 9.9cm
質量		11.0kg（テレビスタンド含む）
キャビネット材質		スチロール樹脂
角度調整範囲（テレビスタンド）		上向き約10°、下向き約5°、左右約20°

- 年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間（約4.5時間/日）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビのV型（22V型）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン（品番：EUR7629Z40）				
	使用電源	DC3V（単3形乾電池2コ）	操作距離	約7m以内（テレビ正面距離）
	質量	約160g（乾電池含）	操作範囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

お手入れ／上手な使いかた

お手入れについて

■キャビネットや液晶パネル表面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

●ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
水滴が内部に入ると、故障の原因になる場合があります。



■スプレー洗剤などを直接かけない

●水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

●キャビネットが変質したり塗装がはがれます。




■ゴムやビニール製品などを長時間接触させない

●キャビネットが変質する原因となります。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

設置されるとき


■直射日光を避け、熱器具から離す

●キャビネットの変形や故障の原因になります。



■機器相互のかんしょうに、ご注意を

●電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



■接続は電源を「切」にしてから

●各機器の説明書に従って、接続してください。
（オーディオ機器、録画機器、ゲーム機器、オーディオアンプなど）

■アンテナは定期的な点検を

●風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



■良好な画面で見るために

●アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。

長時間使用しないときは

■電源プラグをコンセントから抜いておいてください

●リモコンで電源を切った場合は約0.1W、本体の電源を切った場合は約0.04Wの電力を消費しております。

ご使用になるとき

■適度な音量で、隣り近所への配慮を



●特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。
●音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。

■見る距離と部屋の明るさは

●画面の縦の長さの3倍程度、また、新聞の読める明るさで。


液晶パネルについて

■画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障ではありません

●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

■液晶パネルの表面は特殊な加工をしています


●固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。



How to Use


Basic Operations


●For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



■If the remote control is not usable, operate the television with the controls on the TV set.

■First, push the Power to turn on.
➡ Operate your Remote control pointed to the Remote control sensor. (Within about 7meters in front of the TV set.)





さくいん

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

●108～113ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ご連絡いただきたい内容	
品　名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ
品　番	TH-22LX30
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

• お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
• 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
• 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

• お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
• 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。　0104